

WJ-NX400K 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア Ver. 5.40)

取説品番 : PGQP2347XB/C1

改訂内容	参照ページ
記載追加 使用時の制約事項 AI プライバシーガード録画使用時 ● AI プライバシーガード録画は、録画・モニターライブ 1 画面表示・ブラウザ表示にストリーム 2 を、サブストリーム録画・モニターライブ多画面表示にストリーム 4 を使用します。ストリーム 4 のフレームレートは 10 ips になります。	9 ページ
記載追加削除 使用時の制約事項 カメラ拡張キットのライセンスを登録時 ● カメラ拡張キットのライセンスを登録すると以下の機能が使用できません。 ・本機に接続されているメインモニター・サブモニターのカメラ画像表示 ※ カメラ画像は PC のウェブブラウザに表示され、メインモニター、サブモニターには表示されません。 ※メインモニターには専用のメニューが表示されます。 ・一部の設定メニュー操作 (カメラの登録やカメラごとに設定するメニューなど) ※メインモニターには専用のメニューが表示され、カメラ画像は表示されません。サブモニターは黒画になります。	10 ページ
記載追加削除 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-X1571LNJ、WV-X2571LNJ 登録時 ● AI プライバシーガード録画使用時は、多画面モニター表示のフレームレートが 15 ips/12.5 ips に下がります。	11 ページ
記載削除変更追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ 新 S シリーズ 登録時 ● AI プライバシーガード録画使用時は、多画面モニター表示のフレームレートが 10 ips に下がります。 ● S シリーズカメラは以下の品番を指します [2024 年 2 月現在]。 WV-S1115V, ~ , WV-S32302, WV-S35302, ~ , WV-S66300 (WV-X66300)	12 ページ
記載追加 使用時の制約事項 タイトルのカメラ品番追加 ネットワークカメラ WV-S15700、WV-S25700、WV-S66700 (WV-X66700) 登録時	13 ページ
記載変更 使用時の制約事項 タイトル変更 ネットワークカメラ 新 B シリーズ 登録時→i-PRO Remo.カメラ 登録時	13 ページ
記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-X15700、WV-X22700、WV-X25700 登録時 ● 4KUHD (3840×2160) または 8M (2160×3840) で、圧縮方式が H.265 (スマートコーディング Off) 時は 25 ips 以上の画質 : XF、H.264 時は 10 ips 以上の画質 : XF および 25 ips 以上の画質 : SF に設定すると、ビットレートが 12 Mbps を超えるため、SD メモリーバックアップが動作しません。また、SD メモリーバックアップ中にこれらの設定に変更してもビットレートが変更されないため、正しく録画することができません。	13 ページ
記載削除 本機やカメラのライセンスを登録する [ライセンス登録] 重要 ● 接続を追加したカメラは、「らくらくスタート」(☞取扱説明書 設置編 37 ページ) でカメラ登録してください。また、各設定値は初期設定となりますので、必要に応じて各種設定を行ってください。	88 ページ
画面変更 記載追加 カメラコントロールパネル  <p>詳細カメラコントロール 2/2</p> <p>AUX: 1 [Open] [Close]</p> <p>ワイバー: 高速 [開始] [終了]</p> <p>雨滴除去アシスト [開始]</p> <p>カメラのマウス操作 [設定] [戻る]</p>	139 ページ
● 雨滴除去アシストボタン 雨滴除去アシストを操作します。	

改訂内容	参照ページ
<p>記載追加 カメラを操作する 雨滴除去アシスト 雨滴除去アシスト機能を動作させます。</p> <p>詳細カメラコントロールパネルの画面右上のページ切り換えボタンをクリックし、パネルを 2/2 に切り換えます。 雨滴除去アシストの「開始」ボタンをクリックします。</p>	144 ページ
<p>記載追加 カメラを操作する ●自動モード / AUX / ワイパー : カメラに設定された自動モード機能 / AUX 機能 / ワイパー機能 / <u>雨滴除去アシスト機能</u>を動作させます。</p>	190 ページ
<p>記載追加 自動モード / AUX / ワイパー ●カメラに設定された自動モード機能 / AUX 機能 / ワイパー機能 / <u>雨滴除去アシスト機能</u>を選択し、動作させます。</p>	192 ページ
<p>記載追加 自動モード / AUX / ワイパー 雨滴除去アシスト機能 雨滴除去アシスト機能を動作させます。 操作モードで「雨滴除去アシスト」を選択し、「開始」ボタンをクリックします。</p>	193 ページ
<p>記載変更 「お問い合わせ」の URL https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/contact-us</p>	裏表紙

WJ-NX400K 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V5.30)

取説品番 : PGQP2347YB/C1

改訂内容			参照ページ
記載変更 故障かな!?			240 ページ
現象	原因・対策	参照ページ	
前面 LCD 表示が数秒間消える。	●LCD表示をリフレッシュする処理が行われるため、1日1回LCDの文字が数秒間消えることがあります。	—	

WJ-NX400K 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V5.20)

取説品番：PGQP2347ZB/C1

改訂内容	参照ページ
<p>記載変更追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ U シリーズ 登録時 ●U シリーズカメラは以下の品番を指します [2023 年 2 月現在]。 WV-U1113J, WV-U1114J, WV-U1133J, WV-U1134J, WV-U1533J, WV-U2114J, WV-U2134J, WV-U1113AJ, WV-U1114AJ, WV-U1130A, WV-U1132A, WV-U1133AJ, WV-U1134AJ, WV-U1142A, WV-U1532LA, WV-U1533AJ, WV-U1542LA, WV-U2114AJ, WV-U2130LA, WV-U2132LA, WV-U2134AJ, WV-U2140LA, WV-U2142LA, WV-U2530LA, WV-U2532LA, WV-U2540LA, WV-U2542LA, WV-U1130AUX, WV-U1132AUX, WV-U1532LAUX, WV-U2130LAUX, WV-U2132LAUX</p>	11 ページ
<p>記載変更追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ 新 S シリーズ 登録時 ●新 S シリーズカメラは以下の品番を指します [2023 年 2 月現在]。 WV-S1115V, WV-S1116, WV-S1116D, WV-S1135V, WV-S1136J, WV-S1515L, WV-S1516LN, WV-S1516LDN, WV-S1536LNJ, WV-S1536LTNJ, WV-S1536LNS, WV-S2115, WV-S2116L, WV-S2116LD, WV-S2135, WV-S2136LJ, WV-S2536LNJ, WV-S2536LTNJ, WV-S1135VUX, WV-S1136UX, WV-S1536LUX, WV-S1536LBUX, WV-S1536LNUX, WV-S1536LTNUX, WV-S2135UX, WV-S2136LUX, WV-S2136LBUX, WV-S2536LNUX, WV-S2536LTNUX, WV-S61300, WV-S61301, WV-S61302, WV-S65300, WV-S65301, WV-S65302, WV-S65340</p>	12 ページ
<p>記載追加削除 使用時の制約事項 タイトルのカメラ品番追加 ネットワークカメラ WV-S4156J、WV-S4176J、WV-S4556LJ、WV-S4576LJ 登録 ↓ ネットワークカメラ WV-S4156J、WV-S4156LUX、WV-S4176J、WV-S4176UX、 WV-S4556LJ、WV-S4556LUX、WV-S4576LJ、WV-S4576LUX 登録時 本文のカメラ品番のサフィックス「J」を削除 WV-S4176J、WV-X4576J</p>	12 ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 タイトルのカメラ品番追加、「シリーズ」削除 ネットワークカメラ WV-S15500 シリーズ、WV-S22500 シリーズ、WV-S25500 シリーズ登録時 ↓ ネットワークカメラ WV-S15500、WV-S22500、WV-S25500、WV-S61501、WV-S65501 登録時</p>	13 ページ
<p>記載変更 使用時の制約事項 タイトルの「シリーズ」削除 ネットワークカメラ WV-S15700 シリーズ、WV-S25700 シリーズ登録時</p>	13 ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 タイトルのカメラ品番追加、「シリーズ」削除 ネットワークカメラ WV-S7130WUX、WV-B71300-F3W シリーズ 登録時 ↓ ネットワークカメラ WV-S7130WUX、WV-B51300-F3W、WV-B54300-F3W、 WV-B71300-F3W シリーズ 登録時</p>	13 ページ

改訂内容	参照ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 タイトルのカメラ品番追加 ネットワークカメラ WV-S8543LUX、WV-S8544LUX、WV-S8573LUX、WV-S8574LUX 登録時 ↓ ネットワークカメラ WV-S8543LUX、WV-S8544LUX、WV-S8573LUX、WV-S8574LUX、<u>WV-S85402、WV-S85702、WV-U85402</u> 登録時</p> <p>本文変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ●カメラの撮像モードを Quad モードまたは Panorama モードまたは Dual モードで使用する場合、品番のオプション（☞24 ページ）は空欄を選択してください。撮像モードの変更方法は、カメラの取扱説明書をご覧ください。 ●カメラの撮像モードが Quad モード、Panorama モード、Dual モードの場合、カメラ設定タブ（☞26 ページ）の各設定および、カメラの操作（☞138 ページ）は正しく動作しません。 	13 ページ
<p>記載変更追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ 新 B シリーズ 登録時 ●新 B シリーズカメラは以下の品番を指します [2023 年 2 月現在]。 <u>WV-B51300、WV-B54300、WV-B61300、WV-B61301、WV-B65300、WV-B65301、WV-B65302</u></p>	13 ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-X86531 登録時 ●マルチセンサーカメラ側の制約事項は WV-S8544LUX と同じです。</p>	13 ページ

WJ-NX400K 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V5.10)

取説品番：PGQP2347AA/C1

改訂内容	参照ページ
<p>記載変更追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ U シリーズ 登録時 ●U シリーズカメラは以下の品番を指します [2022 年 6 月現在]。 WV-U1113J, WV-U1114J, WV-U1133J, WV-U1134J, WV-U1533J, WV-U2114J, WV-U2134J, WV-U1113AJ, WV-U1114AJ, WV-U1133AJ, WV-U1134AJ, WV-U1533AJ, WV-U2114AJ, WV-U2134AJ, <u>WV-U1130AUX,</u> <u>WV-U1132AUX, WV-U1532LAUX, WV-U2130LAUX, WV-U2132LAUX</u></p>	11 ページ
<p>記載変更追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ 新 S シリーズ 登録時 ●新 S シリーズカメラは以下の品番を指します [2022 年 6 月現在]。 WV-S1115V, WV-S1116, WV-S1116D, WV-S1135V, WV-S1136J, WV-S1515L, WV-S1516LN, WV-S1516LDN, WV-S1536LNJ, WV-S2115, WV-S2116L, WV-S2116LD, WV-S2135, WV-S2136LJ, WV-S2536LNJ, <u>WV-S1135VUX, WV-S1536LUX,</u> <u>WV-S1536LBUX, WV-S2135UX, WV-S2136LBUX, WV-S61301, WV-S61302,</u> <u>WV-S65340</u></p>	12 ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-S4151UX 登録時 ●スーパーダイナミック設定を変更すると、一時的にカメラ通信エラーが発生する場合があります。</p>	12 ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-S7130WUX、WV-B71300-F3W シリーズ 登録時 ●カメラが無線接続のため、無線環境によっては、SD メモリーバックアップにおいて、エラー「カメラ SD 画像取得失敗」が発生しやすくなります。</p>	13 ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-S8543LUX、WV-S8544LUX、WV-S8573LUX、WV-S8574LUX 登録時 ●同一カメラのそれぞれのカメラ番号で以下の設定値をあわせてください。 - カメラの認証方式 - カメラ画像の圧縮方式、解像度、フレームレート、画質 - 録音設定（音声の圧縮方式） - SD メモリーバックアップ設定、スマートコーディング（GOP 制御）設定 - 本機とカメラ間のセキュリティ（接続方法、データ暗号設定） ●画像の圧縮方式で MJPEG を選択することはできません。 ●画像の圧縮方式が H.265（1）で、解像度が WQHD（2560×1440）、FHD（1920×1080）、4M（1440×2560）、2M（1080×1920）の場合のみ、SD メモリーバックアップが可能です。 ●IP アドレス自動付与はオプションが"-1"のカメラのみ可能です。（☞22 ページ） ●同一カメラの複数のカメラ番号を選択して設定を送信すると設定が反映されない場合があります。エラーが発生した場合は、エラーが発生したカメラ番号を選択して、再度設定を送信してください。（☞26 ページ） ●カメラの設定によっては縦長の解像度が設定できない場合があります。 ●カメラの撮像モードを Quad モードまたは Panorama モードで使用する場合、品番のオプション（☞24 ページ）は空欄を選択してください。撮像モードの変更方法は、カメラの取扱説明書をご覧ください。 ●カメラの撮像モードが Quad モード、Panorama モードの場合、カメラ設定タブ（☞26 ページ）の各設定および、カメラの操作（☞138 ページ）は正しく動作しません。</p>	13 ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ 新 B シリーズ 登録時 ●録画のフレームレート設定を 60 ips/50 ips に設定すると、多画面のモニター表示のフレームレートが 10 ips/8.3 ips に下がります。 ●録画のフレームレート設定を 60 ips/50 ips に設定すると、SD バックアップは使用できません。 ●新 B シリーズカメラは以下の品番を指します [2022 年 6 月現在]。 WV-B61300, WV-B61301, WV-B65300, WV-B65301, WV-B65302</p>	13 ページ

改訂内容			参照ページ
記載変更 故障かな!?			237 ページ
現象	原因・対策	参照ページ	
カメラの音声が出力しない または音声にノイズがのる	<ul style="list-style-type: none"> ●カメラの音声圧縮方式は本機に対応していますか？ 本機は「G.726 (32 kbps)」、「AAC-LC (64kbps)」、「G.711 (32 kbps、他社 ONVIFカメラ使用時)」のみに対応しています。接続しているカメラの設定を確認してください。 	—	

WJ-NX400K 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V5.00)

取説品番：PGQP2347BA/C6

改訂内容	参照ページ
社名変更 パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式会社→パナソニック コネクト株式会社	裏表紙
FTP に関する記載を削除	操作設定編 57、68、69、81、 87、97、106、 109、118、178、 242 ページ 基本編 7、25 ページ
記載追加 使用時の制約事項 カメラのライブ画像表示時 ●設定変更後は、カメラのライブ画像が表示されるまで 10 秒程度かかる場合があります。	9 ページ
記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-S15500 シリーズ、WV-S22500 シリーズ、WV-S25500 シリーズ登録時 ●圧縮方式が MJPEG で、解像度が FHD(1920x1080)より大きい場合、カメラ側の設定によっては、録画のフレームレートの上限が 2 ips 以下になる場合があります。	12 ページ
記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-S15700 シリーズ、WV-S25700 シリーズ登録時 ●録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定すると、多画面時のモニター表示のフレームレートが 15 ips/12.5 ips に下がります。 ●4KUHD (3840×2160) または 8M (2160×3840) で圧縮方式が H.265 (スマートコーディング Off) 時は 25 ips 以上の画質：XF、H.264 時は 10 ips 以上の画質：XF および 25 ips 以上の画質：SF に設定するとビットレートが 12 Mbps を超えるため、SD メモリーバックアップが動作しません。また、SD メモリーバックアップ中にこれらの設定に変更してもビットレートが変更されないため、正しく録画することができません。 ●カメラ側でストリーム 1 が 25 fps または 30 fps に設定されている場合、ストリーム 3 およびストリーム 4 の録画のフレームレートは最大 15 ips になります。 ●ストリーム 4 の解像度が HD (1280×720) の場合、録画のフレームレートは最大 15 ips になります。 ●圧縮方式が MJPEG で、解像度が FHD(1920x1080)より大きい場合、カメラ側の設定によっては、録画のフレームレートの上限が 3 ips 以下になる場合があります。	13 ページ
記載追加 [スタートアドレス] メモ ●本機でカメラの IP アドレスを自動付与しない場合は、本機と通信可能な固定 IP アドレスをカメラに設定してください。	23 ページ
記載追加 録画設定をカメラごとに設定する (録画詳細設定) 解像度追加 アスペクト比 16:9 HVGAW (640×360) / HD (1280×720) / FHD (1920×1080) / WQHD (2560×1440) / 4M (2688x1520) / 5M (3072×1728) / 6M (3328x1872) / 4KUHD (3840×2160)	50 ページ
記載追加 録画設定をカメラごとに設定する (録画詳細設定) 解像度追加 アスペクト比 9:16 0.2M (360×640) / 1M (720×1280) / 2M (1080×1920) / 4M (1440×2560) / 4M (1520x2688) / 5M (1728×3072) / 6M (1872x3328) / 8M (2160×3840)	51 ページ

WJ-NX400K 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V4.60)

取説品番 : PGQP2347CA/C1

改訂内容	参照ページ																				
<p>記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-S4156J、WV-S4176J、WV-S4556LJ、WV-S4576LJ 登録時</p> <ul style="list-style-type: none"> ●WV-S4176J、WV-X4576J は、撮像モードを"1 画 PTZ"、設置位置を"壁"、に設定すると、解像度に 5M(2560x1920) が設定できません。 ●WV-S4176J、WV-X4576J は、圧縮方式が MJPEG で、解像度が 9M (2992×2992) または 5M (2192×2192) の場合、カメラ側の設定によっては、録画のフレームレートの上限が 1 ips または 2 ips になる場合があります。 ●Super dynamic および Wide dynamic range 設定を変更すると、一時的にカメラ通信エラーが発生する場合があります。 ●AI プライバシーガード録画には対応していません。 	12 ページ																				
<p>画面変更 拡張機能の設定を行う [拡張機能] TLS 1.3 追加</p> 	96 ページ																				
<p>設定項目一覧 項目変更 拡張機能>セキュリティ</p> <table border="1" data-bbox="135 1265 1224 1339"> <thead> <tr> <th>設定項目</th> <th>設定範囲</th> <th>初期設定</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本機と PC 間のセキュリティ</td> <td>TLS 1.3</td> <td>チェック 有/無</td> <td>有、固定 ◎</td> </tr> </tbody> </table>	設定項目	設定範囲	初期設定	備考	本機と PC 間のセキュリティ	TLS 1.3	チェック 有/無	有、固定 ◎	110 ページ												
設定項目	設定範囲	初期設定	備考																		
本機と PC 間のセキュリティ	TLS 1.3	チェック 有/無	有、固定 ◎																		
<p>エラー履歴 項目追加</p> <table border="1" data-bbox="127 1417 1230 1756"> <thead> <tr> <th>エラーの内容</th> <th>状態表示パネル表示</th> <th>障害履歴/エラーログ</th> <th>前面LCD表示</th> <th>後面端子出力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カメラの機能拡張ソフトウェア試用期間満了</td> <td>試用期間満了：カメラcc</td> <td>拡張ソフト試用期間満了：カメラcc</td> <td>カメラ c c ショウキカンマンリョウ</td> <td>カメラ異常</td> </tr> <tr> <td>カメラの画角ずれ検知</td> <td>画角ずれ検知：カメラcc</td> <td>画角ずれ検知：カメラcc</td> <td>カメラ c c ガカクスレケンチ</td> <td>カメラ異常</td> </tr> <tr> <td>カメラの画角ずれ復旧</td> <td>—</td> <td>画角ずれ復旧：カメラcc</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	エラーの内容	状態表示パネル表示	障害履歴/エラーログ	前面LCD表示	後面端子出力	カメラの機能拡張ソフトウェア試用期間満了	試用期間満了：カメラcc	拡張ソフト試用期間満了：カメラcc	カメラ c c ショウキカンマンリョウ	カメラ異常	カメラの画角ずれ検知	画角ずれ検知：カメラcc	画角ずれ検知：カメラcc	カメラ c c ガカクスレケンチ	カメラ異常	カメラの画角ずれ復旧	—	画角ずれ復旧：カメラcc	—	—	116 ページ
エラーの内容	状態表示パネル表示	障害履歴/エラーログ	前面LCD表示	後面端子出力																	
カメラの機能拡張ソフトウェア試用期間満了	試用期間満了：カメラcc	拡張ソフト試用期間満了：カメラcc	カメラ c c ショウキカンマンリョウ	カメラ異常																	
カメラの画角ずれ検知	画角ずれ検知：カメラcc	画角ずれ検知：カメラcc	カメラ c c ガカクスレケンチ	カメラ異常																	
カメラの画角ずれ復旧	—	画角ずれ復旧：カメラcc	—	—																	
<p>メール通知 記載追加</p> <table border="1" data-bbox="159 1854 1235 2049"> <thead> <tr> <th>表示状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>画角ずれ検知：CAM xxx CHANGED FROM INSTALLATION ANGLE 画角ずれ復旧：CAM xxx RECOVERED TO INSTALLATION ANGLE 機能拡張ソフトウェア試用期間満了： CAM xxx EXTENSION SOFTWARE TRIAL PERIOD EXPIRED</td> </tr> </tbody> </table>	表示状態	説明		画角ずれ検知：CAM xxx CHANGED FROM INSTALLATION ANGLE 画角ずれ復旧：CAM xxx RECOVERED TO INSTALLATION ANGLE 機能拡張ソフトウェア試用期間満了： CAM xxx EXTENSION SOFTWARE TRIAL PERIOD EXPIRED	218 ページ																
表示状態	説明																				
	画角ずれ検知：CAM xxx CHANGED FROM INSTALLATION ANGLE 画角ずれ復旧：CAM xxx RECOVERED TO INSTALLATION ANGLE 機能拡張ソフトウェア試用期間満了： CAM xxx EXTENSION SOFTWARE TRIAL PERIOD EXPIRED																				

WJ-NX400K 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V4.50)

取説品番 : PGQP2347DA/C1

改訂内容	参照ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 AI プライバシーガード録画使用時 ●カメラによって、AI プライバシーガード設定時のフレームレートの上限が異なります。詳しくはカメラの取扱説明書をお読みください。</p>	9 ページ
<p>記載変更 使用時の制約事項 ネットワークカメラ U シリーズ 登録時 ●品番に"A"が付いていないカメラは、H.264 に対応していません。圧縮方式で H.264 を設定しないでください。 ●品番に"A"が付いていないカメラは、セキュア拡張機能に対応していません。本機とカメラ間のセキュリティの設定で、接続方法を HTTPS に設定しないでください。 ●録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定する場合は、カメラ登録のオプションで、「(30IPS)」を選択してください。 ●録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定すると、解像度の設定やサブモニター表示の有無、再エンコード配信の有無によって、多画面で表示できない場合があります。また、サブストリーム録画は対象外になります。 ●品番に"A"が付いていないカメラで、録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定する場合は、カメラ登録のオプションで、「(30IPS)」を選択してください。このとき、解像度の設定やサブモニター表示の有無、再エンコード配信の有無によって、多画面で表示できない場合があります。また、サブストリーム録画は対象外になります。 ●カメラ側の設定によっては、スマートコーディング (GOP 制御) が使えない場合があります。 ●U シリーズカメラは以下の品番を指します [2021 年 8 月現在]。 WV-U1113J, WV-U1114J, WV-U1133J, WV-U1134J, WVUW-U1533J, WV-U2114J, WV-U2134J, WV-U1113AJ, WV-U1114AJ, WV-U1133AJ, WV-U1134AJ, WV-U1533AJ, WV-U2114AJ, WV-U2134AJ</p>	11 ページ
<p>記載追加変更 Language タブ [Language] 日本語 / English / Français / Español / Deutsch / Italiano / Русский / Português / ไทย / 簡体中文 / 繁體中文 初期設定 : 日本語</p>	19 ページ
<p>画面変更 [機能拡張ソフトウェアアラーム] 設定変更項目 (1~4) 追加</p>  <p>記載変更 [メッセージ ID] 機能拡張ソフトウェアアラーム 1 ~ 8 として受信するアラームのメッセージ ID を 10 進数 (000 ~ 255) で選択します。 メモ ●50, 51, 52, 56 は設定できません。</p>	56 ページ

改訂内容				参照ページ
設定項目一覧 記載変更 日時・Language > Language				97 ページ
設定項目	設定範囲	初期設定	備考	
Language	Español、Deutsch、Italiano、 Русский、Português、ไทย、 <u>簡体中文、繁体中文</u> (ウェブブラウザ : Japanese、 English、Français、Español、 Deutsch、Italiano、Russian、 Português、Thai、 <u>Simplified Chinese、Traditional Chinese</u>)	日本語 (ウェブブラウザ : Japanese)	◎	
設定項目一覧 記載変更 録画イベント > 高度な設定				103 ページ
設定項目	設定範囲	初期設定	備考	
機能拡張ソフトウェア	メッセージ ID	000 ~ 255、---	No.1 : 50、No.2 : 51、 No.3 : 52、No.4 : 56、 No.5-8 : ---	◎
記載変更 ビューワースoftのアンインストール STEP2 インストールされているプログラムから [WebVideo ActiveX NX 7] を選択し右クリックします。表示された [アンインストール(U)] を選択します。				208 ページ
記載変更 ビューワースoftの使い方 ビューワースoftを起動するには、スタートメニューから [すべてのプログラム] — [Panasonic] — [Network Disk Recorder] — [NX_Viewer] を選択するか、デスクトップにあるNX_Viewerアイコンをダブルクリックします。				209 ページ
記載変更 故障かな!?				240 ページ
現象	原因・対策		参照ページ	
下記メッセージの情報バーが表示される。 「この Web サイトは、 'Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.'からの 'wvsetupnx.exe'アドオンをインストールしようとしています。 Web サイトとアドオンを信頼し、アドオンをインストールするには、ここをクリックしてください…」	●情報バーをクリックし、「ActiveXコントロールのインストール(C)...」を選択してください。セキュリティの警告画面が表示されますので、[インストールする(I)] ボタンをクリックしてください。		—	