


WJ-NX400KUX 取扱説明書 操作・設定編 機能追加内容(ソフトウェア Ver. 5.60)

取説品番：PGQP3592VA/C1（下記タイトルは「改訂内容」ですが、取説は改訂していません。機能追加の内容です）

改訂内容	参照ページ										
<p>記載追加 本機の設定、操作について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●カメラの種類によっては、カメラが対応していない選択肢を選んでしまうと、設定エラーを検知します。設定画面内で、エラーアイコン [×] が表示されている項目の設定をご確認ください。 	8 ページ										
<p>記載追加 登録情報を変更する【登録情報の変更】 【自動品番取得】 メモ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●カメラの種類によっては、品番以外にカメラのスペック情報を取得します。スペック情報を取得していないカメラがある場合は、項目名の左側に [⚠] が表示されますので、自動品番取得を実施してください。 	25 ページ										
<p>画面変更 記載変更 システムに関する設定や操作を行う【システム管理】</p>  <p>【設定エラー検知】 接続しているカメラが対応していない設定値を本機で設定しているときにエラー検知するかを設定します。 On：検知する Off：検知しない 初期設定：On</p>	85 ページ										
<p>設定項目一覧 項目追加 メンテナンス>システム管理</p> <table border="1" data-bbox="119 1220 1244 1294"> <thead> <tr> <th>設定項目</th> <th>設定範囲</th> <th>初期設定</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>システム設定</td> <td>設定エラー検知</td> <td>Off、On</td> <td>On</td> </tr> </tbody> </table>	設定項目	設定範囲	初期設定	備考	システム設定	設定エラー検知	Off、On	On	109 ページ		
設定項目	設定範囲	初期設定	備考								
システム設定	設定エラー検知	Off、On	On								
<p>エラー履歴 項目追加</p> <table border="1" data-bbox="119 1366 1236 1496"> <thead> <tr> <th>エラーの内容</th> <th>状態表示/ パネル表示</th> <th>障害履歴/ エラーログ</th> <th>前面LCD 表示</th> <th>後面端子出力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設定エラー検知</td> <td>設定エラー</td> <td>設定エラー</td> <td>E R R セッテイエラー</td> <td>機器異常</td> </tr> </tbody> </table>	エラーの内容	状態表示/ パネル表示	障害履歴/ エラーログ	前面LCD 表示	後面端子出力	設定エラー検知	設定エラー	設定エラー	E R R セッテイエラー	機器異常	117 ページ
エラーの内容	状態表示/ パネル表示	障害履歴/ エラーログ	前面LCD 表示	後面端子出力							
設定エラー検知	設定エラー	設定エラー	E R R セッテイエラー	機器異常							
<p>メール通知 記載追加</p> <table border="1" data-bbox="119 1585 1236 1675"> <thead> <tr> <th>表示</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設定エラー</td> <td>SETUP ERROR</td> </tr> </tbody> </table>	表示	説明	設定エラー	SETUP ERROR	219 ページ						
表示	説明										
設定エラー	SETUP ERROR										

WJ-NX400KUX 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容(ソフトウェア Ver. 5.40)

取説品番：PGQP3592VA/C1

改訂内容	参照ページ
記載追加 使用時の制約事項 AI プライバシーガード録画使用時 ●AI プライバシーガード録画は、録画・モニターライブ 1 画面表示・ブラウザ表示にストリーム 2 を、サブストリーム録画・モニターライブ多画面表示にストリーム 4 を使用します。ストリーム 4 のフレームレートは 10 ips になります。	9 ページ
記載追加削除 使用時の制約事項 カメラ拡張キットのライセンスを登録時 ●カメラ拡張キットのライセンスを登録すると以下の機能が使用できません。 ・本機に接続されているメインモニター・サブモニターのカメラ画像表示 ※ カメラ画像は PC のウェブブラウザに表示され、メインモニター、サブモニターには表示されません。 ※メインモニターには専用のメニューが表示されます。 ・一部の設定メニュー操作（カメラの登録やカメラごとに設定するメニューなど） ※メインモニターには専用のメニューが表示され、カメラ画像は表示されません。サブモニターは黒画になります。	10 ページ
記載追加削除 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-X1571LNJ、WV-X2571LNJ 登録時 ●AI プライバシーガード録画使用時は、多画面モニター表示のフレームレートが 15 ips/12.5 ips に下がります。	11 ページ
記載削除変更追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ 新 S シリーズ 登録時 ●AI プライバシーガード録画使用時は、多画面モニター表示のフレームレートが 10 ips に下がります。 ●S シリーズカメラは以下の品番を指します [2024 年 2 月現在]。 WV-S1115V, ~ , WV-S32302, WV-S35302, ~ , WV-S66300 (WV-X66300)	12 ページ
記載追加 使用時の制約事項 タイトルのカメラ品番追加 ネットワークカメラ WV-S15700、WV-S25700、WV-S66700 (WV-X66700) 登録時	13 ページ
記載変更 使用時の制約事項 タイトル変更 ネットワークカメラ 新 B シリーズ 登録時→i-PRO Remo.カメラ 登録時	13 ページ
記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-X15700、WV-X22700、WV-X25700 登録時 ●4KUHD (3840×2160) または 8M (2160×3840) で、圧縮方式が H.265 (スマートコーディング Off) 時は 25 ips 以上の画質：XF、H.264 時は 10 ips 以上の画質：XF および 25 ips 以上の画質：SF に設定すると、ビットレートが 12 Mbps を超えるため、SD メモリーバックアップが動作しません。また、SD メモリーバックアップ中にこれらの設定に変更してもビットレートが変更されないため、正しく録画することができません。	13 ページ
記載削除 本機やカメラのライセンスを登録する [ライセンス登録] 重要 ●接続を追加したカメラは、「らくらくスタート」(☞取扱説明書 設置編 37 ページ) でカメラ登録してください。また、各設定値は初期設定となりますので、必要に応じて各種設定を行ってください。	88 ページ
画面変更 記載追加 カメラコントロールパネル  <p>詳細カメラコントロール AUX 1 Open Close ワイパー 高速 開始 終了 雨滴除去アシスト 開始 カメラのマウス操作 設定 戻る</p> ● 雨滴除去アシストボタン 雨滴除去アシストを操作します。	139 ページ

改訂内容	参照ページ
<p>記載追加 カメラを操作する 雨滴除去アシスト 雨滴除去アシスト機能を動作させます。</p> <p>詳細カメラコントロールパネルの画面右上のページ切り換えボタンをクリックし、パネルを 2/2 に切り換えます。 雨滴除去アシストの [開始] ボタンをクリックします。</p>	144 ページ
<p>記載追加 カメラを操作する ●自動モード / AUX / ワイパー : カメラに設定された自動モード機能 / AUX 機能 / ワイパー機能 / <u>雨滴除去アシスト機能</u>を動作させます。</p>	190 ページ
<p>記載追加 自動モード / AUX / ワイパー ●カメラに設定された自動モード機能 / AUX 機能 / ワイパー機能 / <u>雨滴除去アシスト機能</u>を選択し、動作させます。</p>	192 ページ
<p>記載追加 自動モード / AUX / ワイパー 雨滴除去アシスト機能 雨滴除去アシスト機能を動作させます。 操作モードで「雨滴除去アシスト」を選択し、[開始] ボタンをクリックします。</p>	193 ページ
<p>記載変更 「お問い合わせ」の URL https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/contact-us</p>	裏表紙

WJ-NX400KUX 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容(ソフトウェア V5.30)

取説品番 : PGQP3592WA/C1

改訂内容			参照ページ
記載変更 故障かな!?			240 ページ
現 象	原 因 ・ 対 策	参照ページ	
前面 LCD 表示が数秒間消える。	●LCD表示をリフレッシュする処理が行われるため、1日1回LCDの文字が数秒間消えることがあります。	—	

WJ-NX400KUX 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容(ソフトウェア V5.20)

取説品番：PGQP3592XA/C1

改訂内容	参照ページ
<p>記載変更追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ U シリーズ 登録時 ●U シリーズカメラは以下の品番を指します [2023 年 2 月現在]。 WV-U1113J, WV-U1114J, WV-U1133J, WV-U1134J, WV-U1533J, WV-U2114J, WV-U2134J, WV-U1113AJ, WV-U1114AJ, WV-U1130A, WV-U1132A, WV-U1133AJ, WV-U1134AJ, WV-U1142A, WV-U1532LA, WV-U1533AJ, WV-U1542LA, WV-U2114AJ, WV-U2130LA, WV-U2132LA, WV-U2134AJ, WV-U2140LA, WV-U2142LA, WV-U2530LA, WV-U2532LA, WV-U2540LA, WV-U2542LA, WV-U1130AUX, WV-U1132AUX, WV-U1532LAUX, WV-U2130LAUX, WV-U2132LAUX</p>	11 ページ
<p>記載変更追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ 新 S シリーズ 登録時 ●新 S シリーズカメラは以下の品番を指します [2023 年 2 月現在]。 WV-S1115V, WV-S1116, WV-S1116D, WV-S1135V, WV-S1136J, WV-S1515L, WV-S1516LN, WV-S1516LDN, WV-S1536LNJ, WV-S1536LTNJ, WV-S1536LNS, WV-S2115, WV-S2116L, WV-S2116LD, WV-S2135, WV-S2136LJ, WV-S2536LNJ, WV-S2536LTNJ, WV-S1135VUX, WV-S1136UX, WV-S1536LUX, WV-S1536LBUX, WV-S1536LNUX, WV-S1536LTNUX, WV-S2135UX, WV-S2136LUX, WV-S2136LBUX, WV-S2536LNUX, WV-S2536LTNUX, WV-S61300, WV-S61301, WV-S61302, WV-S65300, WV-S65301, WV-S65302, WV-S65340</p>	12 ページ
<p>記載追加削除 使用時の制約事項 タイトルのカメラ品番追加 ネットワークカメラ WV-S4156J、WV-S4176J、WV-S4556LJ、WV-S4576LJ 登録 ↓ ネットワークカメラ WV-S4156J、WV-S4156LUX、WV-S4176J、WV-S4176UX、 WV-S4556LJ、WV-S4556LUX、WV-S4576LJ、WV-S4576LUX 登録時 本文のカメラ品番のサフィックス「J」を削除 WV-S4176J、WV-X4576J</p>	12 ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 タイトルのカメラ品番追加、「シリーズ」削除 ネットワークカメラ WV-S15500 シリーズ、WV-S22500 シリーズ、WV-S25500 シリーズ登録時 ↓ ネットワークカメラ WV-S15500、WV-S22500、WV-S25500、WV-S61501、WV-S65501 登録時</p>	13 ページ
<p>記載変更 使用時の制約事項 タイトルの「シリーズ」削除 ネットワークカメラ WV-S15700 シリーズ、WV-S25700 シリーズ登録時</p>	13 ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 タイトルのカメラ品番追加、「シリーズ」削除 ネットワークカメラ WV-S7130WUX、WV-B71300-F3W シリーズ 登録時 ↓ ネットワークカメラ WV-S7130WUX、WV-B51300-F3W、WV-B54300-F3W、 WV-B71300-F3W シリーズ 登録時</p>	13 ページ

改訂内容	参照ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 タイトルのカメラ品番追加 ネットワークカメラ WV-S8543LUX、WV-S8544LUX、WV-S8573LUX、WV-S8574LUX 登録時 ↓ ネットワークカメラ WV-S8543LUX、WV-S8544LUX、WV-S8573LUX、 WV-S8574LUX、<u>WV-S85402、WV-S85702、WV-U85402</u> 登録時</p> <p>本文変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ●カメラの撮像モードを Quad モードまたは Panorama モードまたは Dual モードで使用する場合、品番のオプション（☞24 ページ）は空欄を選択してください。撮像モードの変更方法は、カメラの取扱説明書をご覧ください。 ●カメラの撮像モードが Quad モード、Panorama モード、Dual モードの場合、カメラ設定タブ（☞26 ページ）の各設定および、カメラの操作（☞138 ページ）は正しく動作しません。 	13 ページ
<p>記載変更追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ 新 B シリーズ 登録時 ●新 B シリーズカメラは以下の品番を指します [2023 年 2 月現在]。 <u>WV-B51300, WV-B54300、WV-B61300, WV-B61301, WV-B65300, WV-B65301,</u> <u>WV-B65302</u></p>	13 ページ
<p>記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-X86531 登録時 ●マルチセンサーカメラ側の制約事項は WV-S8544LUX と同じです。</p>	13 ページ