

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2012年8月現在のものです。

ワイヤレスチューナーユニット WX-UD500

■ 概要

- 本ユニットは、ワイヤレス受信機 WX-UR502、WX-UR504 (共に別売品) 専用のワイヤレスチューナーユニットです。
- 上記のワイヤレス受信機に組み込んで使用することにより、ワイヤレス受信機におけるワイヤレスマイクの同時使用本数を増やすことができます。

■ 仕様

供給電圧	DC 5 V
消費電流	約 120 mA (最大)
受信方式 ^{※1}	ダブルスーパーヘテロダイン
局部発振方式	水晶制御 PLL 周波数シンセサイザ方式
受信感度 ^{※1}	45 dB 以上 (20 dB μ V 入力、5 kHzFM にて)
スケルチ感度 ^{※1}	12 dB μ V 以下
トーンスケルチ周波数	32.768 kHz
S/N	60 dB 以上 (50dB μ V 入力、5 kHzFM にて)
残留雑音	30 μ V 以下
歪率	3 %以下 (50 dB μ V 入力、40 kHzFM にて)
出力	-42 dBv (5 kHzFM にて) (0 dB=1 Vrms)
制御方式	トーンスケルチ信号による ASK
制御信号	電池残量用: 3 種
使用温度範囲	0 °C ~ +45 °C
寸法	幅 63 mm 高さ 11 mm 奥行き 95 mm (接合部含まず)
質量	約 30 g

※1 受信機 WX-UR502、WX-UR504 (別売品)、アンテナ WX-4950A、WX-4965、WX-4970 (別売品) による。

受信周波数 (0.125 MHz 間隔、30 波)							
周波数 (MHz)	グループ (下 2 桁目)・チャンネル (下 1 桁目)						
	1	2	3	4	5	6	7 [*]
806.125	B11						B71
806.250		B21					
806.375	B12						B72
806.500		B22					
806.625			B31				
806.750				B41			
806.875			B32				B73
807.000		B23					
807.125	B13						
807.250						B61	
807.375			B33				
807.500				B42			B74
807.625					B51		
807.750	B14						
807.875		B24					
808.000				B43			
808.125					B52		
808.250			B34				
808.375					B53		
808.500		B25					B75
808.625			B35				
808.750					B54		
808.875		B26					
809.000	B15						
809.125				B44			
809.250			B36				
809.375				B45			B76
809.500	B16						
809.625					B55		
809.750				B46			B77

※ 7 波使用例

メモ

- 同時に使用するワイヤレスマイクは、すべて同じグループとし、そのグループの中ですべて異なるチャンネルに設定してください (同グループ、異チャンネル)。
- 1本のワイヤレスマイクに対し1台のチューナーユニットで受信するように設定してください。複数台のチューナーユニットが同グループ・同チャンネルに設定されると、ノイズの原因になります。
- B型ラムサのワイヤレスマイクとB型パナソニックのワイヤレスマイクは、トーン周波数が異なるため共用できません。
- 次の使用条件下で十分に注意して使用した場合は、7波使用も可能です。
 - ・ワイヤレスマイクと受信機間およびワイヤレスマイクとアンテナ間を 5 m 以上離す。
 - ・ワイヤレスマイクとワイヤレスマイクの間は、50 cm 以上離す。
 - ・隣り合った部屋ではワイヤレスマイクを使用しない。
 - ・受信機および混合分配器のフィールドスイッチのポジションを「標準」または「狭い」に設定して使用する。

■ 付属品

取扱説明書.....1冊 保証書.....1式
線材.....1本 ねじ.....1本

■ 外観

