



単位：mm
(Unit)

● 部品表 Parts Lists

No.	部 品 名 Model	材 質 Material	数 量 Quantity
①	ケ ー ス 本 体 Case Body	アルミダイキャスト Cast-Aluminum	1
②	銘 板 Name Plate	ア ル ミ Aluminum	1
③	F 型 接 栓 座 Ftype Connector Seat	黄 銅 Brass	6
④	ケ ー ス フ タ Case Lid	鋼 板 Steel Plate	1

● 規格 Specifications

項目 Item	品番 Model No.				TZ-1074W				TZ-1574W				TZ-2074W			
	分 岐 数 Number of Terminal				4				4				4			
周 波 数 帯 域 Frequency Band	MF·HF	HF·VHF	VHF	UHF	MF·HF	HF·VHF	VHF	UHF	MF·HF	HF·VHF	VHF	UHF				
分 岐 損 失 (以下) Tap Loss(max.)	10dB				15dB				20dB							
挿 入 損 失 (以下) Insertion Loss(max.)	4.0dB	4.0dB	4.0dB	4.5dB	1.2dB	1.2dB	1.2dB	3.0dB	1.0dB	1.0dB	1.0dB	1.8dB				
逆 結 合 損 失 (以上) Return Loss(min.)	12dB	25dB	30dB	20dB	18dB	30dB	30dB	20dB	30dB	35dB	35dB	25dB				
端 子 間 結 合 損 失 (以上) Terminal-to-Terminal Loss(min.)	15dB	20dB	20dB	15dB	15dB	20dB	20dB	15dB	12dB	20dB	20dB	20dB				
入 出 力 インピーダンス Input/Output Impedance	75/F				75/F				75/F							
分 岐 インピーダンス Tap Impedance	75/F				75/F				75/F							
電 圧 定 在 波 比 (以下) V.S.W.R.(max.)	3.5	1.4	1.5	1.8	2.5	1.3	1.4	1.8	2.0	1.3	1.4	1.6				

*MF·HF…0.5～5MHz HF·VHF…5～76MHz VHF…76～222MHz UHF…470～770MHz

ワイドバンドシリーズ Wide Band Sreies				整理図番 Arrangement Fig. No.	R-1009
				品 名 Model	テレビ・ラジオ用4分岐器 TV/Radio, 4-Way Directional Coupler
設 計 Plan	製 図 Drawing	検 印 Stamp	承 認 Approve	品 番 Model No.	TZ-1074W TZ-1574W TZ-2074W
				図 番 Fig. No.	