



①	板金ケース	⑦	入力切換スイッチ
②	アルミカバー、色：シルバー	⑧	BS・CS入力送電切換スイッチ
③	アース端子	⑨	U・V入力送電切換スイッチ
④	ACコード	⑩	スイッチ表示ラベル
⑤	調整ボリューム	⑪	スイッチ表示ラベル
⑥	予備ヒューズ	⑫	ヒューズ

提出先		尺度 1 / 2	品名 BS・CS-IF 増幅器	品番	TZ-BCS40C
		図法	外形寸法図		
作成者	作成日付 1994年7月28日	捺印	図面 整理No.	CS-B1006-1	改定No. 0

項 目	定 格	
周波数帯域 (MHz)	BS・CS-IF 950~1770	U・V 76~770
利 得 (dB)	35~43	通過損失3.5以下
定格出力レベル (dB μ)	105 (21波)	—
利得調整範囲 (dB)	0~-10	—
スロープ調整範囲 (dB)	0~-7	—
入出力インピーダンス(Ω)	75	
帯域内利得偏差 (dB)	5以下	—
利得安定度 (dB)	± 3 以内	—
雑音指数 (dB)	8以下	—
電圧定在波比	3以下	3以下
BS・CS-IF入力送電	DC15V 4W	—
U・V入力送電	—	AC30V 1A
相互変調 (dB)	-64以下(2信号 3次歪)	
ハム変調 (dB)	-60以下	
出力モニター (dB)	-20 \pm 2	
耐 雷 性 (KV)	± 15 1.2/50 μ S	
使用周囲温度 (°C)	-10~+40	
電 源	AC100V 50/60Hz 7.5W	
寸 法 (mm)	150(W)×160(H)×55(D)	
質 量 (kg)	1.5	

仕 様

品 名 BS・CS-IF増幅器

品 番 TZ-BCS40C

作成日付

1994年7月28日

図 面
整理No.

CS-B1006-2

改定No.

0