



①	板金ケース	⑥	VHFアッテネーター切換スイッチ
②	アルミカバー、色：シルバー	⑦	調整ボリューム
③	アース端子	⑧	AC30V/100V切換スイッチ
④	ACコード	⑨	スイッチ表示ラベル
⑤	予備ヒューズ	⑩	ヒューズ

提出先	尺度 1 / 2	品名	ラジオ帯専用 増幅器	品番	TZ-BR35
	図法	外形寸法図			
作成者	作成日付 1994年7月28日	検印	図面 整理No.	R-1020-1	改定No. 0

項 目	定 格
周波数帯域 (MHz)	0.5 ~ 10
利 得 (dB)	32 ~ 38
定格出力レベル (dB μ)	110 (2波)
入出力インピーダンス (Ω)	75
利得調整範囲 (dB)	連続可変 0~-10
帯域内利得偏差 (dB)	2以下
利得安定度 (dB)	± 1 以内
雑音指数 (dB)	10以下
電圧定在波比	3.5以下 (0.5~1.6MHz)、2.5以下 (1.6~10MHz)
相互変調 (dB)	-45以下
混変調 (dB)	-45以下
ハム変調 (dB)	-60以下
耐 雷 性 (KV)	± 15 1.2 \times 50 μ S
出力モニター (dB)	-20 \pm 2
入力アッテネーター (dB)	10 \pm 2
電 源 電 圧 (V)	AC100V (50/60Hz)、AC24~30V
消 費 電 力	AC100V (4W)、AC30V (9VA)
使用周囲温度 ($^{\circ}$ C)	-10 ~ +40
寸 法 (mm)	150(W) \times 160(H) \times 55(D)
質 量 (kg)	1.5

仕 様

品 名 ラジオ帯専用増幅器

品 番 TZ-BR35

作成日付

1994年7月28日

図 面
整理No.

R-1020-2

改定No.

0