

# ワイヤレスチューナーユニット

# WX-D8200

## ■概要

- 本機は、ワイヤレス受信機 WX-R8600(別売品)専用のチューナーユニットです。  
取付・設定のしかたは、ワイヤレス受信機の取扱説明書をご参照ください。

## ■定格

### ●基本仕様

電 源 : DC 12 V 組込機器本体より供給  
 消 費 電 流 : 100 mA  
 周 囲 温 度 : -10°C ~ +50°C  
 寸 法 : 80(幅)×31.5(高さ)×170.5(奥行)mm  
 ※突起部含まず。  
 質 量 : 約290 g

### ●受信部

受 信 周 波 数 : 806.125 ~ 809.750 MHz  
 : 125 kHz 間隔30波中1波  
 受 信 方 式 : PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式  
 受 信 感 度 : 45 dB以上  
 (20 dB $\mu$ V入力、 $\pm$ 5 kHz FMにて)  
 スケルチ感度 : 20 dB $\mu$ V以下  
 トーンスケルチ : トークA:32.736 kHz、トークB:32.800 kHz  
 受 信 表 示 : LED 赤 (X2,出力A,出力B)  
 定 格 出 力 : -20 dB ( $\pm$ 5 kHz FMにて) A出力、  
 B1~B4出力(ON/OFFスイッチ切替)  
 ひ ず み 率 : 3 % 以下 ( $\pm$ 20 kHz FMにて)  
 周 波 数 特 性 : 100 Hz ~ 10 kHz  
 (1 kHz基準 50  $\mu$ s エンファシス)

### ●仕上げ

パ ネ ル : AVアイボリー色 ABS樹脂  
 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)  
 ケ ー ス : 亜鉛メッキ鋼板

### ●受信周波数表

周波数 (MHz)	グループ※									
	1	2	3	4	5	6	8	9		
							A	B	A	B
806.125	B11						B8A1			
806.250		B21							B9A1	
806.375	B12									
806.500		B22					B8A2			
806.625			B31						B9A2	
806.750				B41			B8A3			
806.875			B32						B9A3	
807.000		B23								
807.125	B13						B8A4			
807.250						B61			B9A4	
807.375			B33				B8A5			
807.500				B42					B9A5	
807.625					B51					
807.750	B14						B8A6			
807.875		B24							B9A6	
808.000				B43				B8B1		
808.125					B52					B9B1
808.250			B34							
808.375					B53			B8B2		
808.500		B25								B9B2
808.625			B35					B8B3		
808.750					B54					B9B3
808.875		B26								
809.000	B15							B8B4		
809.125				B44						B9B4
809.250			B36					B8B5		
809.375				B45						B9B5
809.500	B16									
809.625					B55			B8B6		
809.750				B46						B9B6

※8A、8B、9A、9Bは、本システム専用です。  
 パナソニック ワイヤレスマイク WX-4000シリーズでは使用できません。

## ■付属品

取扱説明書..... 1

## ■外観寸法図

