

# ネットワーク SD カードレコーダーの第三者アクセス防止のため 初回アクセス時の管理者名／パスワード登録のお願い

ネットワークSDカードレコーダー（以下、レコーダー）にアクセスする際は、第三者からの意図しないアクセスによるプライバシーや肖像権の侵害、情報漏えいなどを未然に防止するために、ユーザー名／パスワードを必ず登録してください。

## 2016年4月<sup>※1</sup>からセキュリティ強化のため以下の機能を追加・変更しました。

- ・初回アクセス時の管理者登録画面を追加
- ・ユーザー名／パスワードの初期値の廃止と入力文字制限の変更  
（従来のパスワードの初期値“12345”は登録できません）
- ・カメラのユーザー名／パスワードの設定機能を追加

※1 ソフトウェア WV-SD202K : Ver1.10以降

## 初回アクセス時の管理者登録方法

1. レコーダーへの初回アクセス時に管理者登録画面が表示されます。  
（※レコーダーのユーザー認証設定は、初期設定：On です）

管理者登録

管理者のユーザー名、パスワードを入力してください。

ユーザー名(1~32文字)

パスワード(8~32文字)

パスワード確認

登録

お知らせ

(1)大文字、小文字を区別して入力してください。  
(2)ユーザー名の入力不可文字は次の通りです。全角、半角記号“&; ¥  
(3)パスワードの入力不可文字は次の通りです。全角、半角記号“&  
(4)パスワードは英字、数字、記号のうち2種類以上を使用してください。  
(5)ユーザー名、パスワードは忘れないように保管してください。  
(6)パスワードは定期的に変更してください。

2. 画面に従ってユーザー名、パスワード、およびパスワード確認を入力し、[登録] ボタンをクリックしてください。

### 重要

- ・パスワードは定期的に変更してください。

3. 登録完了後、レコーダーに自動で再接続し、認証画面が表示されますので、登録したユーザー名、パスワードを入力してご使用ください。

## ユーザー名、パスワードの保管についてのお願い

ユーザー名、パスワードが分からない場合、レコーダーの初期化<sup>※2</sup>が必要です。レコーダーを初期化すると設定がすべて消去されますので、忘れないように下記メモ欄に記載し、第三者の目に触れないように大切に保管してください。

※2 初期化の方法については、本製品に付属の取扱説明書 設置編を参照してください。

ユーザー名		パスワード	
-------	--	-------	--

# カメラのユーザー名／パスワードの設定方法

## ■カメラのユーザー名／パスワードの自動設定機能を追加

カメラの管理者のユーザー名が未登録状態の場合、レコーダーが自動でカメラにユーザー名／パスワードを設定します。

カメラに設定するユーザー名：admin

カメラに設定するパスワード：レコーダーのシリアル番号

※カメラ1、カメラ2のどちらも同じユーザー名／パスワードが設定されます。

## ■「設定＞カメラ＞カメラ」タブに、カメラのユーザー名／パスワードを変更する「カメラユーザー一括設定」を追加

Network SD Card Recorder  
WJ-SD202

ライブ画 設定

設定メニュー

- 基本
- カメラ
- スケジュール
- アラーム
- ユーザー管理
- ネットワーク
- メンテナンス

カメラユーザー一括設定

ユーザー名(1～32文字)

パスワード(8～32文字)

パスワード確認

登録済みカメラに反映

実行

※[実行]ボタンを押すと、カメラのユーザー名、パスワードを変更します。カメラ1設定、カメラ2設定のユーザー名、パスワードが更新されます。再起動すると、入力したユーザー名、パスワードは初期値(空白)に戻ります。

お知らせ

- (1)大文字、小文字を区別して入力してください。
- (2)ユーザー名の入力不可文字は次の通りです。全角、半角記号 " & ; \
- (3)パスワードの入力不可文字は次の通りです。全角、半角記号 " & ; \
- (4)パスワードは英字、数字、記号のうち2種類以上を使用してください。
- (5)ユーザー名、パスワードは忘れないように保管してください。
- (6)パスワードは定期的に変更してください。

設定

ユーザー名、パスワードを入力後、[実行]ボタンをクリックすると、カメラに対して、ユーザー名とパスワードを上書き設定します。カメラに設定されると、レコーダーのカメラ1設定とカメラ2設定にユーザー名、パスワードが設定されます。

## お知らせ

- ・ユーザー名、パスワードはカメラの仕様に従って入力してください。
- ・ユーザー名やパスワードは、カメラに対する設定が成功した場合に、レコーダーにカメラ1、カメラ2の登録情報として設定されます。
- ・「カメラの設定に失敗しました」と表示された場合は、カメラの接続やカメラのユーザー管理の設定を確認してください。