



## ■ 接続可能電線

- ・ シールド線 : 0.5 mm<sup>2</sup> (AWG20)～1.25 mm<sup>2</sup>(AWG16)
- ・ 電源線、制御線 : φ 0.8 mm (AWG20)～φ 1.2 mm (AWG16)

## ■ 接続できる主装置と台数

WU-RM205 の台数は本機 1 台に対して接続可能な台数です。

| 主装置名        |                        | 接続可能台数       |          |   |
|-------------|------------------------|--------------|----------|---|
| 品名          | 品番                     | WR-205A      |          |   |
|             |                        | WU-RM205 増設時 |          |   |
|             |                        | WR-205A      | WU-RM205 |   |
| 卓上型拡声アンプ    | WA-HA031/HA061/HA121   | 1            | 1        | 0 |
| 業務放送システム    | WL-K600                | 6            | 6        | 6 |
| ラック形非常用放送設備 | WL-8500A/8000A         |              |          |   |
| 壁掛形非常用放送設備  | WK-EK310/320/330       | 2            | 2        | 1 |
|             | WK-EK310NT/320NT/330NT |              |          |   |

| 主装置名  |      |      |          | 接続可能台数              |          |
|-------|------|------|----------|---------------------|----------|
| 品名    |      |      | 品番       | WR-205A             | WU-RM205 |
| 音声調整卓 | 1 系統 | 10 局 | WL-SA211 | 2 (WU-SA205 1 台あたり) | 5※       |
|       | 2 系統 | 10 局 | WL-SA222 |                     |          |
|       | 3 系統 | 10 局 | WL-SA233 |                     |          |

- ・ 複数台使用時、リモコンマイク間で個別優先順位の設定ができます。
- ・ 本機に接続できる、増設ユニットの最大接続数は 6 台までです。

※ 1 つの系統を 30 回線まで増設した場合の最大接続可能台数