

# 増設用出力制御ユニット WU-ER551

## ■概要

本機は、ラック形非常用放送設備（WL-8000 シリーズ）用の、スピーカー回線（10 回線）を接続し制御するユニットです。最大 16 台増設し、WU-ER552（20 回線）と合わせてスピーカー回線数を最大 340 回線、階別信号入力を 340 系統まで増やすことができます。スピーカー回線ごとに緊急リレーの制御ができ、緊急放送（アッテネーター飛ばし放送）を 1 回線ごとに設定可能です。

## ■仕様

### WU-ER551

電源	DC24 V 690 mA（ラック形非常用放送設備または、外部電源より供給）
階別信号入力	即結端子台 EL1～EL10 開放電圧 30 V 短絡電流 3 mA
火災確認信号	即結端子台 EC、EF 開放電圧 30 V 短絡電流 3 mA
EB 接点	即結端子台 EB1、EB2（2 系統）無電圧メイク リレー接点 DC50 V 1 A
EMG24 V ブレイク 1、2	DC 24 V 1 端子あたり最大 150 mA
スピーカー出力	ねじ式端子台 SP1～SP10（各 N、R、C）1 回線あたり最大 200 W
スピーカー短絡検出	ヒューズレス（ディップスイッチにより短絡検出感度切替）
電力増幅ユニット入力	後面コネクタ PA1～PA2 1 入力あたり最大 480 W
外部機器異常入力	後面即結端子台 CONT、COM
寸法	幅 480 mm 高さ 132 mm 奥行き 300 mm
質量	約 8.0 kg
仕上げ	パネル:AV ライトグレイ塗装（マンセル N8 近似色 日塗工 CN-80 近似色）

## ■付属品

取扱説明書	1	保証書	1
CONT BUS Bケーブル（16ピン）	1	束線バンド	6
増設用PAケーブル	1	端子台表示ラベル（製品に添付）	1
ラックマウントねじ（M5×12、リブ付き）	4		

## ■外観寸法図（単位：mm）

### WU-ER551

