

増設用出力制御ユニット WU-ER552

■概要

本機は、ラック形非常用放送設備 (WL-8000 シリーズ) 用の、スピーカー回線 (20 回線) を接続し制御するユニットです。最大 16 台増設し、WU-ER551 (10 回線) と合わせてスピーカー回線数を最大 340 回線、階別信号入力を 340 系統まで増やすことができます。スピーカー回線ごとに緊急リレーの制御ができ、緊急放送 (アッテネーター飛ばし放送) を 1 回線ごとに設定可能です。

■仕様

WU-ER552

電源	DC24 V 1 A (ラック形非常用放送設備または、外部電源より供給)
階別信号入力	即結端子台 EL1~EL20 開放電圧 30 V 短絡電流 3 mA
火災確認信号	即結端子台 EC、EF 開放電圧 30 V 短絡電流 3 mA
EB 接点	即結端子台 EB1、EB2 (2 系統) 無電圧メイク リレー接点 DC50 V 1 A
EMG24 V ブレイク 1、2	DC 24 V 1 端子あたり最大 150 mA
スピーカー出力	ねじ式端子台 SP1~SP20 (各 N、R、C) 1 回線あたり最大 200 W
スピーカー短絡検出	ヒューズレス (ディップスイッチにより短絡検出感度切替)
電力増幅ユニット入力	後面コネクタ PA1~PA4 1 入力あたり最大 480 W
外部機器異常入力	後面即結端子台 CONT、COM
寸法	幅 480 mm 高さ 132 mm 奥行き 300 mm
質量	約 8.3 kg
仕上げ	パネル:AV ライトグレイ塗装 (マンセル N8 近似色 日塗工 CN-80 近似色)

■付属品

取扱説明書	1	保証書	1
CONT BUS Bケーブル (16ピン)	1	束線バンド	6
増設用PAケーブル	1	端子台表示ラベル (製品に添付)	1
ラックマウントねじ (M5×12、リブ付き)	4		

■外観寸法図 (単位: mm)

WU-ER552

