

ワイヤレスアンテナユニット WX-AU202

■ 概要

本機は、シーリングアレイマイクロホン（WX-AM800：別売品）に接続するアンテナ内蔵の受信機です。ワイヤレスマイクロホン（WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400、WX-ST700：別売品）およびポータブルワイヤレス送信機（WX-ST510：別売品）、卓上型ワイヤレス送信機（WX-ST600：別売品）を登録して使用できます。

- ワイヤレスマイクロホンは同時に 2 本を使用できます。
- マイクの音声は、シーリングアレイマイクロホンを經由して、出力されます。
- 1.9 GHz 帯 DECT[※]準拠方式採用により広いエリアで干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。
※ DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）：デジタルコードレス電話の通信規格
- WX-SR200A シリーズと同等のダイバーシティ受信方式により、安定した無線通信を実現しています。
- アンテナ・フィールド選択設定を切り替えることにより、使用可能エリアを 3 段階から選択できます。
- 天井取り付けや壁掛けに対応しています。
- ワイヤレスアンテナユニットおよびシーリングアレイマイクロホンの各種設定は Microphone System Configuration Center から行います。Microphone System Configuration Center はあらかじめ PC にインストールする必要があります。

■ 仕様

| | | |
|--------------|--------|--|
| 無線 | 使用周波数 | 1895.616 MHz ~ 1904.256 MHz |
| | アンテナ | 内蔵アンテナ |
| | 受信方式 | 3 ダイバーシティ方式 |
| 電源 | 供給電源 | DC24 V 給電元 シーリングアレイマイクロホン WX-AM800 |
| | コネクタ形状 | RJ-45 |
| | 使用ケーブル | CAT5e/CAT6 ストレートケーブル [※] |
| フィールド選択 | | 3 段階切替 |
| マイク受信 | 受信数 | 2 チャンネル |
| 音声出力 | 系統数 | 2 系統 (マイク 1、マイク 2) |
| | 定格出力 | -20 dBV 平衡 |
| | 周波数特性 | 100 Hz ~ 15 kHz |
| | コネクタ形状 | RJ-45 |
| 表示灯 (インジケータ) | | POWER、REG、MIC1、MIC2 |
| 使用温度範囲 | | 0 °C ~ 40 °C |
| 寸法 | | 212 mm (幅) × 184 mm (高さ) × 32 mm (奥行き) |
| 質量 | | 約 480 g (本体のみ) |
| 仕上げ | | セイルホワイト (マンセル N9.3 近似色) |
| 設置 | | 天井、壁掛け |

※ AWG26 より径が太いワイヤーゲージのものをご使用ください。

■ 付属品

| | | | |
|---------|----|--------------------|----|
| 取扱説明書 | 1冊 | 天井取付用ねじ (M4×35 mm) | 2本 |
| 保証書 | 1式 | 本体取付用ねじ (M3×8 mm) | 1本 |
| 天井取付用金具 | 1個 | 木ねじ (4.1 mm×25 mm) | 4本 |
| 固定金具 | 1個 | 結束バンド | 1本 |

■ 外観図 単位 (mm)

