

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2007年7月現在のものです。

非常操作ユニット WK-ER500

■概要

本機は、ラック形非常用放送設備 (WL-8000 シリーズ) の非常操作ユニットです。入出力制御ユニット (WU-ER550) と組み合わせて動作します。(単品販売はいたしません。)

■仕様

●基本仕様

電源	DC 24 V 370 mA (電源制御ユニットまたは非常電源ユニットより供給)
寸法	幅 480 mm 高さ 221 mm 奥行き 120 mm
質量	約 5 kg
仕上げ	パネル : AV ライトグレイ塗装 (マンセル N8 近似色 日塗工 CN-80 近似色)
自火報連動モード	連動/連動一斉
発報連動モード	発報連動/発報連動停止
発報火災切換	発報/火災
音声警報音 (音声合成音)	第1シグナル音、第2シグナル音、発報放送音声、火災放送音声、非火災放送音声 階情報 : 67の階情報を内蔵、階情報の増設可能 (別売品) 日本語/日本語+英語切り換え
非常放送制御	操作 : 非常起動スイッチ、非常復旧スイッチ、火災放送スイッチ、非火災放送スイッチ 表示灯 : 主電源表示 (緑)、主回路表示 (緑)、連動表示 (赤)、連動一斉表示 (赤)、 発報連動停止表示 (赤)、発報放送表示 (橙)、火災放送表示 (赤)、 非火災放送表示 (緑)、火災表示 (赤) 出力レベル (5ポイントLED) コンピューター異常表示 (赤)、メッセージ再生表示 (緑)、点検中表示 (緑)
選局制御	操作 : 放送階選択スイッチ、緊急放送スイッチ1、2、3、優先一斉放送スイッチ、 一斉放送スイッチ、放送復旧スイッチ、コールサインスイッチ1、2 表示灯 : 出火階表示 (赤)、階別作動表示/回線短絡表示 (緑)
液晶表示	非常放送操作手順、放送状態、書込指示、異常表示 表示仕様 : 15文字×4行
マイクドア内	書き込み用キースイッチ、(10キー、カンマキー、カーソルキー、戻るスイッチ、取消スイッチ、 確定スイッチ、前スイッチ、次スイッチ)、動作選択スイッチ、エラースイッチ、蓄電池点検スイッチ、ブザー停止スイッチ、モニター音量スイッチ、コンピューター制御入一切スイッチ、 点検入力ジャック (ステレオミニジャック)

●音声部

周波数特性	ライン系 : 50 Hz~15 kHz -2 dB±3 dB マイク系 : 100 Hz~10 kHz -2 dB±3 dB
ひずみ率	1%以下 (1 kHz 基準)
非常/業務兼用マイク入力	-58 dBV 10 kΩ AGC 付 (出荷時-52 dBV)
ライン1/ミキサー入力	-2 dBV 10 kΩ 平衡
ライン2/緊急入力	-2 dBV 10 kΩ 平衡
ライン3	-2 dBV/-65 dB 10 kΩ 平衡
ライン4/ページング入力	-2 dBV 10 kΩ 平衡
BGM 入力	-2 dBV 10 kΩ 平衡
チャイム入力	-2 dBV 10 kΩ 平衡
点検入力	-2 dBV 10 kΩ 不平衡 (ステレオミニジャック)
音声出力1、2	0 dBV 600 Ω以上 平衡
モニタースピーカー	出力 300 mW 8 Ω (警報および操作音ブザー含む) ハウリング防止機能付

●制御部

外部通信	RS-232C 用 (パソコン設定支援ソフト対応)
------	---------------------------

■外觀寸法図 (単位: mm)

