

リモートオペレーションパネル (ROP)

AK-HRP200G

仕 様 書

■ 概 要

AK-HRP200G はスタジオハンディカメラ (AK-HC3800/HC3500A/HC3500) およびカメラコントロールユニット (AK-HCU200/HCU3550/HCU355A) を制御するリモートオペレーションパネルです。スタジオハンディカメラとカメラコントロールユニット間は、専用の光ファイバーケーブルで接続し、本機とカメラコントロールユニット間は、ROP ケーブルまたは IP で接続します。また、リモートカメラをシリアル接続または IP 接続することもできます。IP 接続時は、スタジオハンディカメラとリモートカメラを最大 19 台制御することができます。

■ 特 長

IP 接続^{*1} により最大 19 台のカメラを制御

- シリアル接続 (1対1制御) に加えて IP 接続^{*1} に対応。IP 制御により最大 19 台までのカメラを切換えて 1 台の ROP からコントロール可能です。
※ 1: LAN ケーブル使用時、外部電源入力 (DC12V) が必要です。シリアル接続時は CCU から ROP ケーブルを通じて供給されます。

多彩なカメラに対応

- CCU シリアル、CCU IP、リモートカメラシリアル、リモートカメラ IP、4 つの接続モードによりスタジオハンディカメラ、マルチパーパスカメラ、HD コンバーチブルカメラ、HD インテグレートッドカメラの単独または併用リモートコントロールが可能です。

■対応カメラと接続モード

	シリアル制御	IP 制御
AK-HC3800G/GS ^{*2}	○	○
AK-HC3500/HC3500A ^{*2 *3}	○	—
AK-HC1800G	○	—
AK-HC1500G	○	—
AW-HE870N	○	—
AW-HE120W/K	○	○
AW-HE60SN/HN	○	○

※ 2: カメラコントロールユニット (CCU) 経由。

※ 3: 機能制限あり。

ROP メニュー設定

- カメラコントロールユニットに接続したモニターにメニューを表示して、リモートオペレーションパネルの操作で詳細なカメラ設定が可能です。

ジョイスティックコントロールレバー

- IRIS/PEDESTAL の微妙なマニュアル操作が可能なジョイスティックコントロールレバーを装備。

SD メモリーカードスロット

- シーンファイル、ユーザーファイル、レンズファイルの保存、読み出しが可能です。また、ファームウェアのアップグレードにも対応します。

コンパクト 6U サイズ

- 幅 92mm のコンパクトなサイズ。高さ 6U でラックマウントできます。

