

■構成機器

品 名	品 番	備 考	
コネクター変換ケーブル	HX-901	松下電工(株)製2線式シーケレット電気錠システムと接続する場合に使用する。	
電気錠制御器	HX-715 (1台)	JIS2コ用 深型スイッチボックス対応。 2連接穴フルカラープレート(松下電工(株)製)使用。(現地調達)	
2線変換器		HX-715に同梱。	
電気錠制御器	WQN412W WQN4100 WQN4500	松下電工(株)	
シーケレットスイッチ	EK3822	松下電工(株)	

■仕様／外観図

動作温度		0～40℃											
動作湿度		相対湿度15～90%（結露しないこと）											
外観図	単位mm 熱収縮チューブ リード線 35±5 9Pコネクタ モレックス 1625-09P1 2線変換器側 140±15 60±10 80±15 厚みT=13±3 松下電工(株)電気錠操作器側												
	重量25g												
松下電工(株)製 電気錠操作器との入出力	適用機種	WQN412W,WQN4100,WQN4500											
	接続方法	リード線出し											
		<table><tr><th>HX-901 リード線色</th><th>電気錠操作器端子（電気錠操作押釦用端子）</th></tr><tr><td>青</td><td>開 戸</td></tr><tr><td>黄</td><td>解 錠</td></tr><tr><td>赤</td><td>押 釦</td></tr><tr><td>黒</td><td>共 通</td></tr></table>		HX-901 リード線色	電気錠操作器端子（電気錠操作押釦用端子）	青	開 戸	黄	解 錠	赤	押 釦	黒	共 通
		HX-901 リード線色	電気錠操作器端子（電気錠操作押釦用端子）										
青		開 戸											
黄	解 錠												
赤	押 釦												
黒	共 通												
配線長	5m以内												
2線変換器との入出力	接続方法	9Pコネクタ（モレックス1625-09P1） 1：青～2：茶…施錠解錠操作信号入力 4：白～5：橙…閉扉信号出力 7：黒～9：赤…施錠信号出力											
	配線長	5m以内											

構成機器／仕様／外観図

品 番	HX-901
品 名	コネクター変換ケーブル

作成年月	2003.01	図面整理番	SNJ-85	DD-0
------	---------	-------	--------	------