

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2017年2月現在のものです。

## セキュア拡張キット      WJ-NXS01JW, WJ-NXS04JW WJ-NXS16JW, WJ-NXS32JW

### ■概要

- 本製品は、ネットワークディスクレコーダー WJ-NX400K のセキュア機能を使用するためのライセンスキットです。
- 本製品の起動情報案内カードに従って、解除キー番号を取得し、レコーダー本体に解除キー番号を登録することで、セキュア機能を使用することができます。

【セキュア拡張キットによるカメラ登録台数】

WJ-NXS01JW	WJ-NXS04JW	WJ-NXS16JW	WJ-NXS32JW
カメラ 1 台	カメラ 4 台	カメラ 16 台	カメラ 32 台

カメラの台数に応じて、セキュア拡張キットを組み合わせて登録します。

### ■セキュア機能

#### ●通信経路の暗号化機能

カメラレコーダー間の SSL 通信	証明書を使用した SSL 通信が使用できます。
-------------------	-------------------------

#### ●データ暗号化機能

##### ・レコーダー

カメラのライブ映像表示	暗号化されたカメラのライブ映像を表示します。
再生映像表示	暗号化された録画画像の再生表示を行います。
暗号録画データの取り出し	暗号化された録画画像を外部メディアに取り出します。

##### ・PC ソフトウェアパッケージ

カメラで暗号化された映像の表示	暗号化されたカメラのライブ映像を表示します。
再生映像表示 (SD 録画)	カメラで SD に暗号録画された画像の再生表示を行います。
再生映像表示 (レコーダー)	レコーダーで暗号録画された画像の再生表示を行います。
暗号録画データのダウンロード	カメラ搭載の SD やレコーダーに暗号録画されたデータを PC に転送し保存します。

##### ・ブラウザ

再生映像表示 (レコーダー)	レコーダーで暗号録画された画像の再生表示を行います。
暗号録画データのダウンロード	レコーダーに暗号録画されたデータを PC に転送しファイルとして保存します。

## ■ 付属品

起動情報案内カード\*1..... 1枚

※1 セキュア拡張キット:WJ-NXS01JW, WJ-NXS04JW, WJ-NXS16JW, WJ-NXS32JW の起動情報案内カードには、「起動 ID 番号」と「暗号 ID 番号」が記載されており、**解除キー番号の取得方法**も、記載されています。

- ・解除キー番号取得の詳しい内容は、起動情報案内カードをお読みください。
- ・解除キー番号の本体への登録方法は、レコーダーの取扱説明書をお読みください。

「解除キー番号」とは？ レコーダーのカメラ台数を拡張するために必要な番号

「機器 ID 番号」とは？ 製品の包装や、解除キー番号登録画面などに記載されている機器固有の ID 番号

「起動 ID 番号」とは？ 解除キーを取得するために必要な ID 番号

「暗号 ID 番号」とは？ 解除キーを取得するために必要な ID 番号

## ■ セキュア拡張キットのライセンス

### 【ご注意】

初めに、レコーダー本体のライセンス登録を行ってから、セキュア拡張キットのライセンス登録を行ってください。（※逆順での登録はできません）

### 【ライセンス登録の手順】

- ①セキュア拡張キットの起動情報カードに記載されている URL にアクセスし、解除キー番号を取得してください。（※機器 ID 番号・解除キー番号は、忘れずに、起動情報カードに記入）
- ②レコーダーの取扱説明書（操作・設定編）の「設定メニュー→詳細設定→メンテナンス→システム管理→ライセンス登録→本機→解除キー番号→登録（ソフトキーで入力）」にて、解除キー番号の登録を行い、レコーダーを必ず再起動してから運用を開始してください。