

● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2021年8月現在のものです。

日本消防検定協会 型式番号 認評放第26-16号

非常リモコン WR-EC500A

■ 概要

緊急地震速報に対応した消防法改正に適合したラック形非常用放送設備用の非常リモコンです。

本機からも、緊急地震放送の停止が行えます。

ラック形非常用放送設備 WL-8000A/WL-8500A、WL-8000/WL-8500 に接続ができます。

※WL-8000/ WL-8500 に接続した場合は、緊急地震放送の機能は動作しません。

■ 仕様

●基本仕様

電源	DC24 V 330 mA (ラック形非常用放送設備または外部電源より供給)
ユニット寸法	幅 450 mm 高さ 221 mm 奥行き 59 mm
質量	約 4.9 kg
仕上げ	AV ライトグレイ塗装(マンセル N8 近似色 日塗工 CN-80 近似色)
自火報連動モード	連動(出火階、連動階) 連動一斉(一斉制御)
発報連動モード	発報連動/発報連動停止
非常放送制御	操作 非常起動スイッチ、非常復旧スイッチ、火災放送スイッチ、非火災放送スイッチ 表示灯 主電源表示(緑)、非常電源表示(緑/赤)、連動一斉表示(赤)、連動表示(赤)、発報連動停止表示(赤)、発報放送表示(橙)、火災放送表示(赤)、非火災放送表示(緑)、火災表示(赤)、出力レベル(5ポイントLED)、コンピューター異常表示(赤)、メッセージ再生表示(緑)、点検中表示(緑)
選局制御	操作 放送階選択スイッチ、緊急放送1、2、3スイッチ、優先一斉放送スイッチ(アッテネーター無効)、一般一斉放送スイッチ(アッテネーター有効)、放送復旧スイッチ、コールサイン1、2スイッチ 表示灯 出火階表示(赤)、階別作動表示(作動)/回線短絡表示(緑)
緊急地震速報	操作 地震放送停止スイッチ 表示灯 地震放送表示(橙)
液晶表示	非常放送操作手順、放送状態、異常表示(通信異常、回線短絡、蓄電池異常) 液晶表示仕様 15文字×4行

●音声部

周波数特性	ライン系 50 Hz~15 kHz -2±3 dB マイク系 100 Hz~10 kHz -2±3 dB
ひずみ率	1%以下(1 kHz 基準)
非常/業務兼用マイク入力	-58 dBV 10 kΩ AGC 付(出荷時 -52 dBV) 音量調整(内部)
ライン入力	-2 dBV / -65 dBV 10 kΩ 平衡
モニター入力	0 dBV 5 kΩ 平衡×1 端子台
ライン出力	0 dBV 600 Ω 平衡×1 端子台
モニタースピーカー	出力300 mW 8 Ω (警報音および操作音ブザー含む) モニター音量調整、ハウリング防止付

●接続部 端子台

電源入力	DC24 V 0 V
制御	EMG、URG、CPU OFF
通信	LB+、LB-、LA+、LA-、RSA、RSB、RSG×2
本体との接続	5対(10本)ツイストペアケーブル ※停電時の緊急放送および6P接続方式により接続距離を延長する場合ペア数の追加が必要

●マイクドア内

カーソルキースイッチ、取消(点検終了)スイッチ、戻るスイッチ、確定スイッチ、エラースイッチ、モニター音量スイッチ、ブザー停止スイッチ、蓄電池点検スイッチ、コンピューター制御入一切スイッチ、前スイッチ、次スイッチ

●増設用操作ユニット接続部(専用コネクタ)

CONT BUS A	1系統
------------	-----

●専用電源接続部

PWR CONT	1系統
PWR CONT URG	1系統

■ 付属品

取扱説明書	1 冊	ラックアングル	2 個
保証書	1 式	ラックアングル取り付けねじ(外歯付 M4×8)	4 本
「非常放送のしかた」手順書	1 枚	ラックマウントねじ(M5×12、リブ付き)	4 本
マイクロホン	1 個	ゴム足	4 個
緊急スイッチカバー	1 個	束線バンド	2 本
型紙	1 枚	グロメット	1 個
記名シート	1 式	パネルストッパー(製品に添付)	1 個
ラベル	1 枚		

■ 外観寸法図 (単位: mm)

