

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2021年8月現在のものです。

非常操作ユニット WK-ER500A

■概要

本機は、緊急地震速報に対応した消防法改正に適合したラック形非常用放送設備（WL-8000Aシリーズ）の非常操作ユニットです。入出力制御ユニット（WU-ER500）と組み合わせて動作します。（単品販売はいたしません。）

■仕様

●基本仕様

電源	DC 24 V 370 mA（電源制御ユニットまたは非常電源ユニットより供給）
寸法	幅 480 mm 高さ 221 mm 奥行き 120 mm
質量	約 5 kg
仕上げ	パネル : AV ライトグレイ塗装（マンセル N8 近似色 日塗工 CN-80 近似色）
自火報連動モード	連動／連動一斉
発報連動モード	発報連動／発報連動停止
発報火災切換	発報／火災
音声警報音（音声合成音）	第1シグナル音、第2シグナル音、発報放送音声、火災放送音声、非火災放送音声 階情報 : 100の階情報を内蔵、階情報の増設可能（別売品） 日本語／日本語＋英語切り換え
非常放送制御	操作 : 非常起動スイッチ、非常復旧スイッチ、火災放送スイッチ、非火災放送スイッチ 表示灯 : 主電源表示（緑）、主回路表示（緑）、連動表示（赤）、連動一斉表示（赤）、 発報連動停止表示（赤）、発報放送表示（橙）、火災放送表示（赤）、 非火災放送表示（緑）、火災表示（赤）出力レベル（5ポイントLED） コンピューター異常表示（赤）、メッセージ再生表示（緑）、点検中表示（緑）
選局制御	操作 : 放送階選択スイッチ、緊急放送スイッチ1、2、3、優先一斉放送スイッチ、 一斉放送スイッチ、放送復旧スイッチ、コールサインスイッチ1、2 表示灯 : 出火階表示（赤）、階別作動表示／回線短絡表示（緑）
緊急地震速報	操作 : 地震放送停止スイッチ 表示灯 : 地震放送表示（橙） 制御入力 : 地震放送起動（内蔵 即結端子台）
液晶表示	非常放送操作手順、放送状態、書込指示、異常表示 表示仕様 : 15文字×4行
マイクドア内	書き込み用キースイッチ、（10キー、カンマキー、カーソルキー、戻るスイッチ、取消スイッチ、 確定スイッチ、前スイッチ、次スイッチ）、動作選択スイッチ、エラースイッチ、蓄電池点検スイッチ、 ブザー停止スイッチ、モニター音量スイッチ、コンピューター制御入一切スイッチ、点検入力ジャック（ステレオミニジャック）

●音声部

周波数特性	ライン系 : 50 Hz～15 kHz -2 dB±3 dB マイク系 : 100 Hz～10 kHz -2 dB±3 dB
ひずみ率	1%以下（1 kHz 基準）
非常／業務兼用マイク入力	-58 dBV 10 kΩ AGC付（出荷時-52 dBV）
ライン1／ミキサー入力	-2 dBV 10 kΩ 平衡
ライン2／緊急入力	-2 dBV 10 kΩ 平衡
ライン3	-2 dBV／-65 dBV 10 kΩ 平衡
ライン4／ページング入力	-2 dBV 10 kΩ 平衡
BGM 入力	-2 dBV 10 kΩ 平衡
チャイム入力	-2 dBV 10 kΩ 平衡
点検入力	-2 dBV 10 kΩ 不平衡（ステレオミニジャック）
音声出力1、2	0 dBV 600 Ω以上 平衡
モニタースピーカー	出力 300 mW 8 Ω（警報および操作音ブザー含む）ハウリング防止機能付
内蔵音源	出火階情報 100種類、緊急・業務メッセージ 20種類

●制御部

外部通信	RS-232C 用（パソコン設定支援ソフト対応）
------	--------------------------

■外觀寸法図 (単位 : mm)

