



単位 : mm

①	板金ケース	⑦	調整ボリューム
②	アルミカバー、色：シルバー	⑧	入力送電スイッチ
③	アース端子	⑨	出力送電スイッチ
④	ACコード	⑩	AC30V/AC100V切換スイッチ
⑤	予備ヒューズ	⑪	スイッチ表示ラベル
⑥	UHFアッテネーター切換スイッチ	⑫	ヒューズ

提出先		尺度 1 / 2	品名 共聴用UHF増幅器	品番 TZ-BUP40
		図法	外形寸法図	
作成者	作成日付 1994年7月28日	検印	図面整理No. B-1208-1	改定No. 0

項 目	定 格
周波数帯域 (MHz)	UHF470~770
利 得 (dB)	39~44
定格出力レベル (dB μ)	118 (2波)
入出力インピーダンス(Ω)	75
利得調整範囲 (dB)	連続可変 0~10
帯域内利得偏差 (dB)	3以下
利得安定度 (dB)	± 2 以内
雑音指数 (dB)	7以下
電圧定在波比	3以下
入力送電	AC30V 1A
混変調 (dB)	-46以下
ハム変調 (dB)	-60以下
耐 雷 性 (KV)	± 15 1.2/50 μ S
出力モニター (dB)	-20 \pm 2
入力アッテネーター (dB)	10 \pm 2
電源電圧 (V)	AC100V(50/60Hz)、AC24~30
消費電力	AC100V(6.0W)、AC30V(7.5VA)
使用周囲温度 ($^{\circ}$ C)	-10~+40
寸 法 (mm)	150(W) \times 160(H) \times 55(D)
質 量 (kg)	1.5

仕 様

品 名 共通用UHF増幅器

品 番 TZ-BUP40

作成日付

1994年7月28日

図 面
整理No.

B-1208-2

改定No.

0