



単位 : mm

①	板金ケース	⑧	UHFアッテネーター切替スイッチ
②	アルミカバー、色：シルバー	⑨	調整ボリューム
③	アース端子	⑩	入力送電スイッチ
④	ACコード	⑪	出力送電スイッチ
⑤	予備ヒューズ	⑫	AC30V/AC100V切替スイッチ
⑥	VHFアッテネーター切替スイッチ	⑬	スイッチ表示ラベル
⑦	VU混合/別々切替スイッチ	⑭	ヒューズ

提出先		尺度 1 / 2	品名 共通用U/V増幅器	品番 TZ-BWP35
		図法	外形寸法図	
作成者	作成日付 1994年7月28日	換印	図面整理No. B-1205-1	改定No. 0

項 目	定 格		
周 波 数 帯 域 (MHz)	VHF (Lo) 76~108	VHF (Hi) 170~222	UHF 470~770
利 得 (dB)	30~34	35~39	34~39
定格出力レベル (dB μ)	110 (2波)	110 (5波)	110 (2波)
入出力インピーダンス(Ω)	75		
利得調整範囲 (dB)	連続可変 0~-10		
帯域内利得偏差 (dB)	2以下		3以下
利得安定度 (dB)	± 2 以内		
雑音指数 (dB)	7以下		
電圧定在波比	2.5以下		3以下
入力送電	AC30V 1A		
相互変調 (dB)	-55以下		
混変調 (dB)	-46以下		
ハム変調 (dB)	-60以下		
耐雷性 (KV)	± 15 1.2/50 μ S		
出力モニター (dB)	-20 \pm 1.5		-20 \pm 2
入力アッテネーター (dB)	10 \pm 1.5		10 \pm 2
電源電圧 (V)	AC100V(50/60Hz)、AC24~30		
消費電力	AC100V(6.0W)、AC30V(9.0VA)		
使用周囲温度 ($^{\circ}$ C)	-10~ +40		
寸 法 (mm)	150(W) \times 160(H) \times 55(D)		
質 量 (kg)	1.5		

仕 様

品 名

共聴用U/V増幅器

品 番

TZ-BWP35

作成日付

1994年7月28日

図 面
整理No.

B-1205-2

改定No.

0