



①	板金ケース	⑧	UHFアッテネーター切換スイッチ
②	アルミカバー、色：シルバー	⑨	調整ボリューム
③	アース端子	⑩	入力送電スイッチ
④	ACコード	⑪	出力送電スイッチ
⑤	予備ヒューズ	⑫	AC30V/AC100V切換スイッチ
⑥	VHFアッテネーター切換スイッチ	⑬	スイッチ表示ラベル
⑦	VU混合/別々切換スイッチ	⑭	ヒューズ

提出先		尺度	1 / 2	品名	共聴用U/V増幅器	品番	TZ-BWP40
		図法		外形寸法図			
作成者	作成日付	検印		図面整理No.	B-1204-1	改定No.	0
	1994年7月28日						

項 目	定 格		
周波数帯域 (MHz)	VHF (Lo) 76~108	VHF (Hi) 170~222	UHF 470~770
利 得 (dB)	35~39	40~45	39~44
定格出力レベル (dB μ)	115 (2波)	115 (5波)	118 (2波)
入出力インピーダンス(Ω)	75		
利得調整範囲 (dB)	連続可変 0~-10		
帯域内利得偏差 (dB)	2以下		3以下
利得安定度 (dB)	± 2 以内		
雑音指数 (dB)	7以下		
電圧定在波比	2.5以下		3以下
入力送電	AC30V 1A		
相互変調 (dB)	-55以下		
混変調 (dB)	-46以下		
ハム変調 (dB)	-60以下		
耐雷性 (KV)	± 15 1.2/50 μ S		
出力モニター (dB)	-20 \pm 1.5		-20 \pm 2
入力アッテネーター (dB)	10 \pm 1.5		10 \pm 2
電源電圧 (V)	AC100V(50/60Hz)、AC24~30		
消費電力	AC100V(10.0W)、AC30V(12.0VA)		
使用周囲温度 ($^{\circ}$ C)	-10~ + 40		
寸 法 (mm)	150(W) \times 160(H) \times 55(D)		
質 量 (kg)	1.5		

仕 様

品 名

共聴用U/V増幅器

品 番

TZ-BWP40

作成日付

1994年7月28日

図 面
整理No.

B-1204-2

改定No.

0