

フレームスイッチャー WJ-FS216

概要

本機は、監視カメラを最大16台まで接続でき、フレームスイッチャーモードと多画面表示のいずれかを選択して使用することができます。接続するカメラには、同期をかける必要はありません。

各モードには、以下のような機能があります。

フレームスイッチャーモード

- 自動映像切換(シーケンス)、1画面表示(スポット)で映像を見ることができます。
同時にタイムラプスVTRへ録画ができます。
- タイムラプスVTRからの再生画は、ワンタッチで任意のカメラの映像を選べ、1画面または多画面(4,9,16分割画面)で見ることができます。
多画面再生時の3種類の画面分割パターンは、ワンタッチで切り換えができます。さらに4画面時は、最大4ページ分見ることができる「4画面送り」機能があります。
- 1画面再生時は、タイムラプスVTRからの再生画を静止および拡大させることができます。多画面再生時は、複数の画面を静止させることができます。
- アラーム発生履歴を最大100件まで記録しておくことができます。

多画面表示モード

- 自動映像切換(シーケンス)、1画面表示(スポット)、多画面表示(4,9,16分割画面)で映像を見ることができます。
多画面表示時の各分割画面は、準動画(コマ落とし)の映像になります。
- 3種類の画面分割パターンは、ワンタッチで切り換えができます。さらに4画面時は、最大4ページ分見ることができる「4画面送り」機能があります。
- 多画面表示時は、複数の画面を静止させることや、任意の1画面を拡大することができます。

両モード共通の機能

- 外部からリモートコントロールすることが可能です。
- カメラケーブル断線等の信号遮断時にも、異常を知らせるアラーム機能があります。
- 万一、停電が発生したときでも、常温で72時間以内ならば、日付・時刻、アラーム履歴、タイトル文字などの設定内容は記憶されています。

付属品

ラックマウント金具	2	取扱説明書	1
取付ねじ(M3×10)	8	保証書	1
スイッチプロテクター	1		
ラック取付ねじ(M5×12)	4		

ラック取付ねじ(M5×12)は、ラック取付部にねじがきれていない場合のみ使用します。

仕様

基本仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	約10 W
使用温度範囲	- 10° C ~ + 50° C
寸法	420(幅) × 44(高さ) × 350(奥行) mm (突起部含まず)
質量	約4 kg

入出力

カメラ入力	2:1インターレス VBS1.0 V[p-p]/75 × 16 ループスルー付 75 自動終端 (BNCコネクタ)
再生入力	VBS1.0 V[p-p]/75 × 1 (BNCコネクタ)
映像出力	VBS1.0 V[p-p]/75 × 1 (BNCコネクタ)
録画出力	VBS1.0 V[p-p]/75 × 1 (BNCコネクタ)
カメラ切換入力	1回路 (RCAピンジャック)
アラーム入力	16回路 (各カメラ入力に付1回路、リモート入力と兼用)
アラーム復帰入力	1回路
アラーム出力	無電圧メイク接点 1回路 (DC24 V、100 mA以下)
周波数特性	5 MHz カメラ入力 ~ 映像出力 1画

アース端子とのメイク接点により動作します。

仕上げ

パネル	AVアイボリー焼付塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
カバー	AVアイボリー塩ビ鋼板 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

外観寸法図

