

増設用スピーカ選択ユニット WK-430

■概要

本機は、ラック形音響装置WL-7100、7600で使用する、10局増設用のスピーカ選択ユニットです。

- 1回線あたり50Wまで放送できます。また、リモコンリレーユニットWU-R31〔別売品〕、BGM放送モード選択ユニットWU-R35〔別売品〕を使用することにより1回線あたり200Wまでの放送が可能になります。
- スピーカ回線は10回線単位で最大80回線まで増設できます。(本機を7台まで増設可)
- ダイオードマトリクスボードWU-Z50〔別売品〕を1枚収納できます。ダイオードマトリクスボードを使用することによりスイッチなどによるスピーカ回線のまとめ放送が可能になります。(リモコンリレーユニットWU-R31〔別売品〕、BGM放送モード選択ユニットWU-R35〔別売品〕が必要です。)
- 本機のスイッチをダイオードマトリクスボードWU-Z50〔別売品〕を用いてまとめに使用する場合、スイッチ1回路で40回線までのスピーカ回線に放送することができます。スピーカ選択スイッチ1のみリレー(補修部品：YWAG2014)を追加することにより最大80回線まで放送することができます。
- スピーカ選択ユニットWK-420、WK-430で音声を直接切り換える方法と、リモコンリレーユニットWU-R31〔別売品〕、BGM放送モード選択ユニットWU-R35〔別売品〕のリレーを制御する方法を混在させることはできません。

■定格

電 源：DC24V	寸 法：480(幅)×44(高さ)×250(奥行)mm
消 費 電 流：最大120mA	IU
スピーカ1回線	質 量(重量)：約1.9kg
当りの最大W数：50W	仕 上 げ：パネル：AVアイボリー塗装鋼板
合計最大W数：500W	マンセル7.9Y6.8/0.8近似色
スピーカ回線選択	
スイッチ：10	
作 動 表 示 灯：10(緑)	
電力増幅ユニット	
入力系統：2系統	
スピーカ出力：10回線	

■付属品

14芯(14P-14P)接続ケーブル	ラック取付用リブ付ねじ(M5×12)	2
14芯(14P-16P)接続ケーブル	ケーブル表示ラベル	1
増設用PAケーブル	設定表示ラベル	1
束線バンド	取扱説明書	1
記名表示シール	保証書	3
BGMラベル		1

■ブロックダイアグラム

