

WK-700AR シリーズ

壁掛形非常用放送設備<連動式>

WK-730A
WK-740A
WK-750A

■概要

小規模から中規模の建築物に適した非常・業務放送兼用の連動式壁掛形非常用放送設備です。コンピュータの採用により、蓄電池、リモコン回線、コンピュータ回路およびスピーカ回線の点検を自動的におこなうセルフチェック機能付です。また、放送する場所を指定できる書き込み機能(ブロック指定放送)が内蔵され、後押し優先方式を採用しています。

■定格

電 源	AC 100V 50/60Hz, DC +24V					サイレン周波数	400~1,000Hz 約5秒の繰返し (非常用放送設備委員会統一音)					
消 費 電 力	60W	⊕ 60W 定格出力	WK-730A	WK-740A	WK-750A	非 常 操 作 部	非常リモコン	入力レベル -22dB 入力インピーダンス 600Ω 平衡 回路数 1回路				
			120W	⊕ 120W 定格出力	129W		131W	133W	出力レベル計	5ポイント発光ダイオード表示 (-30, -20, -10, -5, 0dB)		
			240W	⊕ 240W 定格出力	229W		231W	233W	モニタスピーカ	出力 0.3W 8Ω アッテネータ付 (1, 2, 3) ハウリング防止回路付		
消 費 電 流	60W	DC +24V	3.61A	—	—	主回路電源 電圧計	常用電源電圧 (AC 100V), 非常電源電圧 (DC +24V) プッシュノンロック切換式 充電電圧, 蓄電池電圧 プッシュノンロック切換式					
			120W	DC +24V	6.68A		6.79A	6.89A	制御回路	放送階選択 10局+一斉: (WK-730A) 15局+一斉: (WK-740A) 20局+一斉: (WK-750A) ブロック選択 5局		
			240W	DC +24V	12.87A		12.98A	13.08A		負荷インピーダンス	60W	100V ライン: 170Ω 70V ライン: 85Ω
ミ キ サ 部	周波数特性	50~15,000Hz ±2dB			非常電源部	使用蓄電池	ニ カ ド	ワット数	品 番		容 量	
		ひずみ率	1%以下									充電方式
音 質 調 整	低: 100Hz ±10dB, 高: 10,000Hz ±10dB (1,000Hz 基準)			外部制御端子	チャイム制御入力端子(メイク) リモコンマイク: 放送制御入力(メイク) 入出力制御 コールサイン入力(メイク) DC +24V 出力(電源) 非常起動入力(メイク) 非常外部制御出力 (DC 24V プレイク 50mA) EB接点出力 (メイク)							
	マイク 1, 2	入力レベル -64dB 入力インピーダンス 600Ω に適合 S/N 50dB 以上 回路数 2回路			寸 法	460(幅) × 577(高さ) × 148(奥行) mm						
ラ イ ン 2 / レ コ ー ド		入力レベル -22dB (ライン2) -56dB (レコード) 入力インピーダンス 50kΩ 不平衡 (ライン2) 50kΩ 不平衡 RIAA (レコード) S/N 65dB 以上 (ライン2) 55dB 以上 (レコード) 回路数 1回路 (基板内で切換)				質 量 (重 量)	本体のみ	WK-730A	WK-740A	WK-750A	各電力増幅ユニット組込時	
	ラ イ ン 1	入力レベル -22dB 入力インピーダンス 10kΩ 不平衡 S/N 65dB 以上 回路数 1回路			60W		約19.1kg	—	—			
リ モ コ ン		入力レベル 0dB 入力インピーダンス 10kΩ 不平衡 S/N 55dB 以上 回路数 1回路			120W	約22.2kg	約22.5kg	約22.8kg				
	チ ャ イ ム	入力レベル -30dB 入力インピーダンス 10kΩ 不平衡 S/N 65dB 以上 回路数 1回路			240W	約24.3kg	約24.6kg	約24.9kg				
ラ ジ オ チ ュ ー ナ (ラ ジ オ チ ュ ー ナ ユ ニ ッ ト 組 込 時)		入力レベル -22dB 入力インピーダンス 20kΩ 不平衡 S/N 55dB 以上 回路数 1回路			ラジオチューナ質量 約500g (別売ユニット)							
	録 音 出 力	出力レベル 0dB 負荷インピーダンス ハイ・インピーダンス 回路数 1回路			仕 上 げ							
自 動 ア ナ ウ ンス (別 売 自 動 ア ナ ウ ンス ユ ニ ッ ト 組 込 時)		入力レベル 0dB 入力インピーダンス 10kΩ 不平衡 S/N 55dB 以上 回路数 1回路			本体ケース: マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装 前面パネル: マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装 一部 7.5YR3/2 近似色半艶塗装							
	非 常 用 マ イ ク 入 力	-55dB 600Ω に適合 不平衡 AVC付 (一般アナウンスと兼用)										

