

入出力制御ユニット WU-ER550

■概要

本機は、ラック形非常用放送設備（WL-8000シリーズ）の非常操作ユニット（WK-ER500）と組み合わせて使用する入出力制御ユニット（WU-ER550）です。（単品販売はいたしません）

■仕様

入出力制御ユニット WU-ER550

●基本仕様

電源（WU-L62より供給）	DC 24 V 270 mA (非常リモコン、マルチリモコンマイク、リモコンマイクへの電源供給分は除く)
寸法	幅480 mm 高さ132 mm 奥行300 mm
質量	約7.8 kg
仕上げ	パネル：AVライトグレー塗装（マンセルN8近似色 日塗工 CN-80近似色）

●音声部

周波数特性	50 Hz～15 kHz -2 dB±3 dB
ひずみ率	1%以下（1 kHz基準）

●非常リモコン接続部（ねじ式端子台）

電源出力	DC 24 V 最大電流3.3 A ^{*1} ×2系統、0 V×2系統
制御	EMG、CPU OFF、URG
通信制御	LB+、LB-×4系統、RSB、RSG
音声入力（ライン）	-10 dBV 600 Ω 平衡×4系統、（出荷時0 dBV）
音声出力（モニター）	0 dBV 600 Ω以上 平衡

●一般リモコン接続部（ねじ式端子台）

電源出力	DC 24 V 最大電流300 mA
制御入力	1～10（20に設定可能）、一斉、コールサイン（上、下）、放送制御
音声入力	-10 dBV 600 Ω 平衡×2系統、（出荷時0 dBV）

●マルチリモコン接続部（ねじ式端子台）

電源出力	DC 24 V 最大電流1 A ^{*1}
通信制御	LB+、LB-×4系統、RSB、RSG
音声入力（ライン）	0 dBV 600 Ω 平衡

●制御入力接続部（ねじ式端子台）

外部制御入力	1～10（20に設定可能）、COM×2
BGM	CONT、COM
ページング	CONT、COM
チャイム	CONT、COM

●汎用出力（状態出力）接続部（即結端子台）

制御	1～5リレー接点、制御電圧DC35 V 制御電流500 mA 6～10、COM、オープンコレクター出力 制御電圧DC35 V 制御電流80 mA 以下の状態出力に設定可能 音声警報状態（発報、火災、一斉火災、非火災）、マイク放送中（非常操作、非常リモコン1～8） 故障状態（マイク異常、外部機器異常、リモコン電源異常、増設ボード異常、通信異常、スピーカー回線短絡、EMG24 Vブレイク異常、蓄電池異常） 状態出力（非常放送中、緊急放送中、業務放送中、システム設定中、点検モード中）
----	--

●電源制御接続部（ねじ式端子台）

RU+	RU+、COM 有電圧出力 出力電圧DC24 V 制御電流100 mA
停電起動	停電起動、COM 開放電圧 30 V 短絡電流0.5 mA

※1 最大電流はユニット構成により異なります。

■外觀寸法図 (単位：mm)

WU-ER550

