

ラジオチューナユニット WU-T50

■概要

- ・ミキサーユニットWU-M60に組み込んで使用するFM-AMの電子チューナユニットです。
- ・FM 5局、AM 5局をプリセット選局できます。

■定格

電 源：DC24V

消費電流：FM受信時140mA

AM受信時120mA

出力電圧：-12dB負荷インピーダンス 1k Ω

FM

受信周波数：76.0~90.0MHz

中間周波数：10.75MHz

実用感度：15dB μ V(S/N30dB)

全高調波歪率：0.3%

選 択 度：80dB

アンテナ端子：75 Ω 不平衡(F接栓)

AM

受信周波数：531~1602kHz

中間周波数：455kHz

実用感度：34dB μ V(S/N20dB)

選 択 度：30dB


寸 法：184(幅) \times 44(高さ) \times 120(奥行)mm
(奥行は突起部含まず)

重 量：約600g

仕 上 げ：AVアイボリー塗装

マンセル7.9Y6.8/0.8近似色

■外観寸法図



単位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

