

# カラービデオ受像機 WV-CM148

## 概要

本機は、カラーテルックカメラ用の14型カラービデオ受像機です。

### 監視機能

- 「4台のテルックカメラと4台のシステムカメラ」または「8台のシステムカメラ」を接続できます。
- モニター画面を4分割して4画面表示できます。特定のカメラの画像をスポット表示（画面全体に表示）に切り換えて表示することもできます。
- シーケンス機能を内蔵しており、接続されているカメラの画像を自動で切替表示できます（画像切替時間は設定メニューで選択）。
- 増設モニター出力を使って、本機の表示画面を他のビデオ受像機に表示することができます。
- リモート入力を使って、モニターへの表示選択操作を遠隔で行うことができます。
- アラーム入力と連動して、警告音を鳴らすとともにカメラの画像を切り換えることができます。
- アラーム入力後、自動復帰させることができます（復帰時間は設定メニューで選択）。
- カメラ入力端子1～4にマイクロホン付カメラを接続すると、カメラ付近の音を聞くことができます。
- カメラに異常が発生したとき、警告音を鳴らすとともに異常が発生したカメラの番号をモニターに表示します。
- 接続されていないカメラを自動的にスキップして表示します（オートスキップ機能）。
- 節電及び画面の焼き付き防止のために、画面を消しておくことができます（スタンバイ機能）。
- 設定メニュー（オンスクリーン）で以下の項目を設定できます。
  - ・カメラIDの表示/非表示
  - ・カメラIDの設定
  - ・音声切替の選択
  - ・自動切替（シーケンス）時間の選択
  - ・4画面ページ切替時間の選択
  - ・録画出力タイミングの選択
  - ・録画出力映像への黒画の挿入/非挿入
  - ・アラーム録画モード/リモート操作の選択
  - ・アラーム動作自動復帰時間の選択
  - ・アラームブザー音の出力時間の選択
  - ・チャンネル別低輝度補償の設定

### 録画機能

- VTRと接続して、ビデオモニターとしても使用できます。
- タイムラプスVTRに8台のカメラ映像を多重録画できます（フレーム単位で順次入力映像を切り換えて録画）。録画した映像は再生時に4画面表示できます。特定のチャンネルの画像を選択してスポット表示することもできます。
- アラーム入力と連動して、対応するカメラの画像を優先してVTRに録画できます（フレーム切替で録画）。

## 定格

### 基本仕様

電源	: AC 100 V 50 / 60 Hz (電源ケーブル長 約2.3 m)
消費電力	: 約 110 W (カメラ8台使用時)
CRT	: 90 ° 偏向 14型対角
画面サイズ	: 280.8 (H) × 210.6 (V) mm
解像度	: 370本以上 (水平、中心部にて)
偏向直線性	: 水平 5 %以下 垂直 5 %以下
偏向ひずみ	: 2 %以下
水平走査周波数	: 15.734 kHz
垂直走査周波数	: 59.94 Hz
スピーカ出力	: 最大1.0 W
周囲温度	: - 10 ~ + 50
寸法	: 370 (幅) × 354 (高さ) × 389 (奥行) mm
質量	: 約12 kg
仕上げ	: カバ - : AVアイボリー色樹脂製 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色) エスカッション : AVアイボリー色樹脂製 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

### 入出力

カメラ入力	: VS1.0 V[p-p]/75 × 8 (BNC接栓) カメラ入力1~4 : カラーテルックカメラ またはカラーシステムカメラ〔多重VD (VD2) 同期付き〕*1 カメラ入力5~8 : カラーシステムカメラ〔多重VD (VD2) 同期付き〕
再生入力	: VS1.0 V[p-p]/75 × 1 (BNC接栓)
録画出力	: VS1.0 V[p-p]/75 × 1 (BNC接栓)
増設モニター出力	: VS1.0 V[p-p]/75 × 1 (BNC接栓)
カメラ電源供給方式	: 定電流重畳伝送方式 (カメラ入力1~4はカメラ電源スイッチで入/切可能)
音声入力	: - 8 dB/Hi-Z (RCAピンジャック)
音声出力	: - 10 dB/100 (RCAピンジャック)
カメラケーブル長	: 最大約500 m (5C-2V使用時、ケーブル芯線+外皮線の抵抗 20 )

### 画面表示

映像切換	: 自動/手動切換
自動切換時間	: 約1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30秒 (設定メニューで選択可能)
画面表示	: 自動切換画/VTR画, 四画/単画
スキップ機能	: オートスキップ

### リモート・アラーム

リモート入力*2	: 8回路 無電圧メイク接点 (DC12V未満)
アラーム入力*2	: 1回路/1カメラ 無電圧メイク接点 (DC12 V未満)
コントロール入力	: 1回路 無電圧メイク接点 (DC12V未満)
アラーム出力	: 1回路オープンコネクタ (DC24V 100 mA未満)
アラーム時間	: 手動復帰、約1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60秒 (設定メニューで選択可能)
自動復帰機能	: OFF、アラーム入力の約1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60秒後 (設定メニューで選択可能)

\*1 カラーシステムカメラ〔多重VD (VD2) 同期付き〕を接続するときは、カメラ電源スイッチを「切」にしてください。

\*2 リモート/アラーム入力は共用端子になっており、オンスクリーンメニューにて機能を選択できます。

## 付属品

取扱説明書 .....	1
保証書 .....	1
束線バンド .....	2



# フローチャート

