

# ワイヤレスチューナユニット(800MHz帯) WX-D4000

## ■概要

- 本ユニットはノイズリダクション搭載800MHz帯PLLダイバシティワイヤレスチューナユニットです。
- WX-4020、WX-4040に組み込んで使用します。
- コンピュータ雑音、調光コントロール雑音および都市雑音などの影響を受けにくい800MHz帯を採用しています。

## ■定格

No.	周波数 (MHz)	グループ(下2桁目)・チャンネル(下1桁目)						7波使用例	供給電圧	
		1グループ	2グループ	3グループ	4グループ	5グループ	6グループ		消費電流	DC 5V
1	806.125	B11						B71	※受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン
2	806.250		B21						局発振方式	水晶制御PLL周波数シンセサイザ方式
3	806.375	B12						B72	※受信感度	45dB以上 (20dB $\mu$ V入力、5kHz Devにて)
4	806.500		B22						※スケルチ感度	12dB $\mu$ V
5	806.625			B31					トーンスケルチ周波数	32.768kHz
6	806.750				B41				S / N	60dB以上 (50dB $\mu$ V入力、5kHz Devにて)
7	806.875			B32				B73	残留雑音	30 $\mu$ V以下
8	807.000		B23						ひずみ率	3%以下 (50dB $\mu$ V 40kHz Devにて)
9	807.125	B13							出力	-42dB (5kHz Devにて) (0dB=1V RMS)
10	807.250						B61		周囲温度	-10℃~+50℃
11	807.375			B33					寸法	63(幅)×16(高さ)×91(奥行)mm (接続部含まず)
12	807.500				B42			B74	質量(重量)	約40g
13	807.625					B51			※受信機WX-4020、4040(別売)、アンテナWX-4950、4960(別売)による。	
14	807.750	B14								
15	807.875		B24							
16	808.000				B43					
17	808.125					B52				
18	808.250			B34						
19	808.375					B53				
20	808.500		B25					B75		
21	808.625			B35						
22	808.750					B54				
23	808.875		B26							
24	809.000	B15								
25	809.125				B44					
26	809.250			B36						
27	809.375				B45			B76		
28	809.500	B16								
29	809.625					B55				
30	809.750				B46			B77		

※受信周波数(30波中1波を受信)

### ご注意

- 次の使用条件下で、十分に注意して使用した場合は、7波使用も可能です。
  - ・ワイヤレスマイクとワイヤレスマイクの間を50cm以上離す。
  - ・ワイヤレスマイクと受信機間およびワイヤレスマイクとアンテナ間を5m以上離す。
  - ・隣り合った部屋では、ワイヤレスマイクを使用しない。
  - ・受信機および分配器のフィールドスイッチのポジションは、「標準」または「狭い」で使用する。
- B型ラムサとB型パナソニックは、トーン周波数が異なるため共用できません。

## ■付属品

取扱説明書..... 1

## ■外観

