

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2009年6月現在のものです。

ワイヤレスチューナーユニット WX-DT300

■概要

本機は、ワイヤレスアンプ WX-PW31/WX-PW32 専用の 300MHz 帯ワイヤレスチューナーユニットです。

- ・PLL シンセサイザー方式の採用により、300MHz 帯の 13 波から希望の受信周波数を 1 波選択する事ができます。
- ・ダイバシティ受信方式を採用しており、デッドポイントを低減し、安定した受信が可能です。

■仕様

基本仕様	
供給電圧	DC12V (ワイヤレスアンプより供給)
消費電流	約 100mA
受信方式	PLL 制御スーパーヘテロダイン方式
受信周波数	322.025～322.150 MHz、 322.250～322.400 MHz (25 kHz 間隔 13 波)
受信感度	50 dB 以上 (26 dB μ V 入力、 \pm 2.25 kHzFM にて)
スケルチ感度	29 dB μ V 以下
トーンスケルチ周波数	14.80 kHz
定格出力	-27 dBV (1kHz、基準変調)
ひずみ率	3 %以下 (\pm 8kHzFM にて)
周波数特性	50 Hz～7 kHz (1kHz 基準、50 μ s エンファシス)
温度範囲	0 $^{\circ}$ C～+40 $^{\circ}$ C
使用条件	WX-PW31,WX-PW32 の使用条件に順ずる (専用組込ユニット)
使用方法	機器組込用 (単独使用なし)
寸法	幅 63 mm×高さ 16 mm×奥行 113 mm (コネクタ部含まず)
質量	約 130g

■受信周波数

周波数 (MHz)	グループ/チャンネル番号			
	グループ 1	グループ 2	グループ 3	グループ 4
322.025			C31	
322.050	C11			
322.075		C21		
322.100	C12			
322.125		C22		
322.150			C32	
322.250	C13			
322.275		C23		
322.300				C41
322.325			C33	
322.350	C14			
322.375		C24		
322.400			C34	

■付属品

取扱説明書.....	1	保証書.....	1
チャンネル表示ラベル.....	1	チャンネル設定用ドライバー.....	1

■外観寸法図 (単位 : mm)

