

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2009年6月現在のものです。

ワイヤレスチューナーユニット WX-DT800

■概要

本機は、ワイヤレスアンプ WX-PW81/WX-PW82 専用の 800 MHz 帯ワイヤレスチューナーユニットです。

- ・ PLL シンセサイザー方式の採用により、800MHz 帯の 30 波から受信周波数を 1 波選択することができます。
- ・ ダイバシティ受信方式を採用しており、デッドポイントを低減し、安定した受信が可能です。

■仕様

基本仕様	
供給電圧	DC12 V (ワイヤレスアンプより供給)
消費電流	約 100 mA
受信方式	PLL 制御スーパーヘテロダイン方式
受信周波数	806.125 MHz～809.750 MHz (125 kHz 間隔 30 波)
受信感度	50 dB 以上 (20 dB μ V 入力、 \pm 5 kHzFM にて)
スケルチ感度	18 dB μ V 以下
トンスケルチ周波数	32.768 kHz
定格出力	-31 dBV (1kHz、基準変調)
ひずみ率	3 %以下 (\pm 40 kHzFM にて)
周波数特性	50 Hz～15 kHz (1kHz 基準 50 μ s エンファシス)
温度範囲	0℃～+40℃
使用条件	WX-PW81, WX-PW82 の使用条件に順ずる (専用組込ユニット)
使用方法	機器組込用 (単独使用なし)
寸法	幅 63 mm×高さ 16 mm×奥行 113 mm (コネクタ部含まず)
質量	約 140 g

■受信周波数

周波数 (MHz)	グループ/チャンネル番号					
	グループ1	グループ2	グループ3	グループ4	グループ5	グループ6
1 806.125	B11					B71
2 806.250		B21				
3 806.375	B12					B72
4 806.500		B22				
5 806.625			B31			
6 806.750				B41		
7 806.875			B32			B73
8 807.000		B23				
9 807.125	B13					
10 807.250						B61
11 807.375			B33			
12 807.500				B42		B74
13 807.625					B51	
14 807.750	B14					
15 807.875		B24				
16 808.000				B43		
17 808.125					B52	
18 808.250			B34			
19 808.375					B53	
20 808.500		B25				B75
21 808.625			B35			
22 808.750					B54	
23 808.875		B26				
24 809.000	B15					
25 809.125				B44		
26 809.250			B36			
27 809.375				B45		B76
28 809.500	B16					
29 809.625					B55	
30 809.750				B46		B77

■付属品

取扱説明書.....	1	保証書.....	1
チャンネル表示ラベル.....	1	チャンネル設定用ドライバー.....	1

■外観寸法図 (単位: mm)

