

このたびはデジタルディスクレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
 付属の取扱説明書とあわせて、本書をお読みいただきますようお願いいたします。

HDDに障害がある場合のフォーマット時の動作について

フォーマット時に「全ディスク」または「全ユニット」を選択してHDDのフォーマットを行い、本機を再起動すると、1つまたは一連のHDD／増設ユニットに「ADD（容量）」と表示される場合があります。この場合は、「ADD（容量）」が表示されたHDDに障害が発生している場合がありますので、以下のように対処してください。

●SINGLEモードで使用している場合

正常なHDDには容量が、フォーマットした結果、障害が検出されたHDDには「ADD（容量）」がディスクコンフィグメニューに表示されます。

「ADD（容量）」が表示されているHDDが1つの場合は、そのHDDで障害が検出されたことを示しています。

「ADD（容量）」が表示されているHDDを交換してください。

「ADD（容量）」が一連のHDDに表示される場合は、最も小さい番号のHDDで障害が検出されたことを示しています。「ADD（容量）」が表示されている最も小さい番号のHDDを交換してください。

フォーマット	ミラー設定	ミラー解除	リンク解除	再記録	終了
MAIN	180GB	180GB	-	-	-
EXT1	180GB	180GB	180GB	180GB	
EXT2	180GB	180GB	180GB	180GB	
EXT3	180GB	180GB	180GB	180GB	
EXT4	180GB	180GB	180GB	180GB	
EXT5	180GB	180GB	180GB	180GB	
EXT6	180GB	180GB	ADD (180GB)	ADD (180GB)	
EXT7	ADD (180GB)	ADD (180GB)	ADD (180GB)	ADD (180GB)	

	1	2	3	4
MAIN	#1	#2	#3	#4
EXT1	#5	#6	#7	#8
EXT2	#9	#10	#11	#12
EXT3	#13	#14	#15	#16
EXT4	#17	#18	#19	#20
EXT5	#21	#22	#23	#24
EXT6	#25	#26	#27	#28
EXT7	#29	#30		

<ディスクコンフィグメニュー>

<HDD番号>

●RAID5モードで使用している場合

正常な増設ユニットには容量が、フォーマットした結果、障害が検出された増設ユニットには「ADD（容量）」がディスクコンフィグメニューに表示されます。

「ADD（容量）」が表示されている増設ユニットが1つの場合は、その増設ユニット内のHDDで障害が検出されたことを示しています。「ADD（容量）」が表示されている増設ユニット前面のHDD表示ランプが赤点灯または赤点滅しているHDDを交換してください。

「ADD（容量）」が一連の増設ユニットに表示される場合は、最も小さい番号の増設ユニット内のHDDで障害が検出されたことを示しています。「ADD（容量）」が表示されている最も小さい番号の増設ユニット前面のHDD表示ランプが赤点灯または赤点滅しているHDDを交換してください。

フォーマット	ミラー設定	ミラー解除	リンク解除	再記録	終了
MAIN					
EXT1	480GB				
EXT2	480GB				
EXT3	480GB				
EXT4	480GB				
EXT5	480GB				
EXT6	ADD (480GB)				
EXT7	ADD (480GB)				

MAIN	-
EXT1	#1
EXT2	#2
EXT3	#3
EXT4	#4
EXT5	#5
EXT6	#6
EXT7	#7

<ディスクコンフィグメニュー>

<増設ユニット番号>

Windows XP Service Pack 2への対応について

本機は、マイクロソフト社の「Windows XP Service Pack 2（以下、Windows XP SP2）」に対応しています。PCにWindows XP SP2をインストールしてお使いになる場合は、本紙と「取扱説明書 ネットワーク操作編」、「取扱説明書 ネットワーク設定編」をあわせてお読みください。

Windows XP SP2を適用してお使いの場合に、下記の現象が発生することがあります。現象が発生した場合は、それぞれの対応方法を実施してください。なお、下記の対応方法により、他のアプリケーションの動作へ影響を与えたりセキュリティ低下を及ぼすことはありません。

現象、対応方法で使用している「情報バー」とは、Internet Explorerのアドレスバーの下に表示されるメッセージバーのことです。



現象	対応方法	取扱説明書該当ページ
1 下記メッセージの情報バーが表示される。 「ポップアップがブロックされました。このポップアップまたは追加オプションを参照するには、ここをクリックしてください...」	情報バーをクリックし、「このサイトのポップアップを常に許可(A)...」を選択してください。 このサイトのポップアップを許可しますか？画面が表示されますので、[はい(Y)] ボタンをクリックしてください。	ネットワーク操作編 P6～P7 ネットワーク設定編 P12～P13
2 下記メッセージの情報バーが表示される。 「このサイトには、次のActiveXコントロールが必要な可能性があります:'Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.'からの'HD300A CTL.cab'インストールするには、ここをクリックしてください...」	情報バーをクリックし、「ActiveXコントロールのインストール(O)...」を選択してください。 セキュリティの警告画面が表示されますので、[インストールする(I)] ボタンをクリックしてください。	ネットワーク操作編 P7 ネットワーク設定編 P13

現象	対応方法	取扱説明書該当ページ
<p>3 下記メッセージの情報バーが表示される。 「セキュリティ保護のため、このサイトによる、このコンピュータへのファイルのダウンロードがInternet Explorerによりブロックされました。オプションを表示するには、ここをクリックしてください...」</p>	<p>情報バーをクリックし、「ファイルのダウンロード(D)...」を選択してください。</p> <p>上記の操作を行ってもダウンロードできない場合には、以下の操作を行ってください。</p> <p>Internet Explorerの [ツール(T)] – [インターネットオプション(O)...] – [セキュリティ] タブ – [レベルのカスタマイズ(C)...] ボタンをクリックしてセキュリティの設定画面を開きます。</p> <p>「ダウンロード」 – 「ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示」で「有効にする」を選択し、[OK] ボタンをクリックしてください。</p> <p>警告画面が表示されますので、[はい(Y)] ボタンをクリックしてください。</p>	<p>ネットワーク操作編 P65</p>
<p>4 ダウンロードしたファイルを実行しようとする、下記メッセージのセキュリティの警告画面が表示される。 「発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか？」</p>	<p>[実行(R)] ボタンをクリックしてください。</p>	<p>ネットワーク操作編 P66</p>
<p>5 ポップアップに不必要なステータスバーやスクロールバーが表示される。</p>	<p>Internet Explorerのセキュリティの設定画面を開き、(3を参照)、「その他」 – 「サイズや位置の制限なしにスクリプトでウィンドウを開くことを許可する」で「有効にする」を選択し、[OK] ボタンをクリックしてください。</p> <p>警告画面が表示されますので、[はい(Y)] ボタンをクリックしてください。</p>	<p>ネットワーク操作編 P20、P22、P25～P26、P28～30、P33、P45、P50、P57、P64～P65</p> <p>ネットワーク設定編 P22～P23、P27～P28、P39、P42、P45、P53～P56、P61、P64～P65、P67～P68、P72、P75、P77、P83、P85</p>

