

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2022 年 8 月現在のものです。

増設ワイヤレス受信機 WX-SE200DAN

■ 概要

本機は、1.9 GHz 帯デジタルワイヤレスマイクシステムの増設ワイヤレス受信機です。本機をワイヤレス受信機 (WX-SR202DAN、WX-SR204DAN:ともに別売品) に接続することで、ワイヤレスアンテナ (WX-SA250A:別売品) とワイヤレス受信機を介して、ワイヤレスマイクロホン (WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400:ともに別売品) またはポータブルワイヤレス送信機 (WX-ST510:別売品) からの音声を受信し、音量を調節して Dante オーディオネットワークに出力します。またワイヤレスアンテナに電源の供給もします。

- 本機は 4 本のワイヤレスマイクロホンまたはポータブルワイヤレス送信機を使用可能です。
- 本機を 3 台まで接続することでワイヤレス受信機 WX-SR202DAN のシステムでは最大 14 本*、WX-SR204DAN のシステムでは最大 16 本*のワイヤレスマイクロホンまたはポータブルワイヤレス送信機を使用可能です。
- リダンダント構成の Dante オーディオネットワークに接続することができます。
- Dante オーディオネットワークへの音声出力はチャンネルごとおよびミキシング出力が可能です。

*ワイヤレス受信機に1台以上の同軸変換ユニットを接続すると本機は1台までの接続になり、WX-SR202DANとの組み合わせでは最大6本、WX-SR204DANとの組み合わせでは最大8本になります。

■ 仕様

電源	AC100 V	50 Hz / 60 Hz
消費電力	13 W	
周波数特性	50 Hz～15 kHz	
増設ワイヤレス受信機接続端子	接続数	2(入力:1、出力:1)
	コネクタ	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5/CAT5e/CAT6 ストレートケーブル
補助入力端子	コネクタ	コネクタ式端子台
	入力特性	-10 dBV 平衡 600 Ω
ミキシング出力端子	コネクタ	コネクタ式端子台
	出力特性	-10 dBV / -50 dBV 平衡 600 Ω
Dante プライマリー接続端子	コネクタ	RJ-45
	接続ネットワーク	Dante ネットワーク
	出力	ch1/ch2/ch3/ch4/Mix
	表示灯	LINK/ACT(ステータス)、1G(速度)
Dante セカンダリー接続端子	コネクタ	RJ-45
	接続ネットワーク	Dante ネットワーク
	出力	ch1/ch2/ch3/ch4/Mix
	表示灯	LINK/ACT(ステータス)、1G(速度)
表示(インジケータ)	共通	電源、状態
	各チャンネル	受信レベル(5段階)、音声レベル、マイク電池、登録
使用温度範囲	0 °C～45 °C	
使用湿度範囲	10 %～90 %(結露なきこと)	
寸法	約 420 mm(幅)×44 mm(高さ)×250 mm(奥行き) (ゴム足、つまみなど突起部を除く)	
質量	約 2.8 kg	
仕上げ	黒色塗装	

■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1式
ラックマウント金具	2個	ラックマウント取付ねじ (M4×10 mm)	4本
コネクタ式端子台 (6ピン)	1個		

■ 外観図 単位 (mm)

