

## お知らせ

## ファームウェアアップデートについて

AW-HE70 はファームウェアバージョン 1.60 より、NDI|HX 優先モードが追加されています。この新機能により、ネットワーク上での NewTek NDI と互換性のあるソフトウェアアプリケーションやハードウェアに対して映像を送出できるようになります。実際のご利用には、NewTek 社でのアクティベートが必要です。

詳しくは、NewTek 社へお問い合わせください。(お問い合わせ先: [http://new.tk/ndi\\_panasonic](http://new.tk/ndi_panasonic))

## 優先モードタブ [Priority Mode] に「NDI|HX」の機能を追加しました。(P64)

NDI|HX 対応の H.264/IP 配信に対応しています。

## 「NDI|HX」に設定すると、以下の項目の設定が変わります。

## ■ IP 映像設定タブ [Video over IP] (P67 ~ 71)

「JPEG(2)」、「JPEG(3)」および「H.264(3)」、「H.264(4)」の設定はできません。

## ● H.264(1)、H.264(2)

## Internet mode (over HTTP)

設定値は「Off」に固定されます。

## Image capture size

設定値は以下になります。

H.264(1)	1920×1080 1280×720
H.264(2)	640×360

## Transmission priority

設定値は「Frame rate」に固定されます。

## Max bit rate (per client)

設定値は以下になります。

## 【Frequency 設定が 59.94 Hz の場合】

Image capture size	Frame rate	H.264 ビットレート
1920×1080	60fps	8192kbps ~ 24576kbps
1920×1080	5fps、15fps、30fps	1024kbps ~ 14336kbps
1280×720	60fps	3072kbps ~ 14336kbps
1280×720	5fps、15fps、30fps	512kbps ~ 8192kbps
640×360	5fps、15fps、30fps	512kbps ~ 1024kbps

## 【Frequency 設定が 50 Hz の場合】

Image capture size	Frame rate	H.264 ビットレート
1920×1080	50fps	8192kbps ~ 24576kbps
1920×1080	5fps、12.5fps、25fps	1024kbps ~ 14336kbps
1280×720	50fps	3072kbps ~ 14336kbps
1280×720	5fps、12.5fps、25fps	512kbps ~ 8192kbps
640×360	5fps、12.5fps、25fps	512kbps ~ 1024kbps

## ■ 画質調整 / プリセットポジション画面 [Image/Position] (P73 ~ 78)

## ● Picture

HDR および E.DRS の設定は「Off」に固定されます。

## ■ ネットワーク設定画面 [Network] (P88)

Recommended network setting for internet は使用できません。

- Priority Mode が「NDI|HX」の場合は、IP 映像に OSD メニューを表示することができません。ただし、モニター出力映像には、OSD メニューを表示することができます。
- 本製品は NewTek 社の NDI|HX に準拠しています。