

非常放送設備 システム図

壁掛形非常用リモコン (30局)

壁掛形防災アンプ (30局/120W)

天井埋込スピーカー (ATT付) <12cm>

天井露出スピーカー (ATT付)

壁掛スピーカー (防滴型)

アッテネーター (0.5~6W)

壁掛形防災アンプ (30局120W)

天井埋込スピーカー <8cm>

天井埋込スピーカー <16cm>

天井埋込スピーカー (防滴型)

クリアホーン (30W)

カットリレー

天井埋込スピーカー (ATT付) <8cm>

天井埋込スピーカー (ATT付) <16cm>

壁掛スピーカー

屋外対応型ボックススピーカー

壁掛形非常用リモコン (30局)

天井埋込スピーカー <12cm>

天井露出スピーカー

壁掛スピーカー (ATT付)

アッテネーター (1W)

電源 AC100V 50/60Hz

音入力 マイク×2、ライン×3 (マイク/ライン切替含む)、チャイム、外部マイク、BGM、ペーキング、緊急

リモコン接続 非常リモコン、マルチリモコンマイク、リモコンマイク

局数・回線数 30局・30回線

定格出力 120W

緊急地震放送 地震放送表示、地震放送停止スイッチ

音声警告音源 4ヶ国語「日本語+英語+中国語+韓国語」に対応
各言語6.4個内蔵 (地下5階~20階、E.L.V.、階段 他)

ファンクションスイッチ 5個：スピーカー回線まとも/音源再生/外部制御出力

外部制御入力 5回路

プログラムタイマー 週日/特定日スケジュール 9パターン 総計270ステップ

時刻補正入力 NTPサーバー、親時計、接点入力

チャイム音源 3種類：ウエストミンスターの鐘、他2種類

コールサイン 7種類：上り4音2種類、下り4音2種類、他3種類

内蔵メッセージ 緊急放送、業務放送用10種類
放送設備/非常放送点検、地震放送
閉館放送、停電放送、防犯放送、他
SD/SDHCメモリーカード音源10種類 (WAV)

非常電源部 DC24V ニッケル水素蓄電池

その他 停電緊急・業務放送用蓄電池を組込可能
ネットワーク1/Fによる設定・状態モニター可能
総務省消防庁消防予第551号 (サイネージ活用指針) 対応

電源 DC24V (壁掛形非常用放送設備より供給)

選抜制御 30局一斉 (優先/一般 設定可)

緊急地震放送 地震放送表示、地震放送停止スイッチ

ファンクションスイッチ 5個：スピーカー回線まとも/音源再生/外部制御出力

モニタースピーカー 業務放送時 音量調節付き (操作パネル面)

その他 ハウリング防止機能付 (操作パネル面)
停電放送可 (本体に業務放送用蓄電池を内蔵時)
CUD認証製品

注意：本図は参考図です。ご利用者の責任の下に件名に合わせたシステム構築を行い必要な箇所を編集後、ご活用ください。

壁掛形非常用放送設備 (30局120W)