






PASS KAIROS アクティベーション手順





1.50



アクティベーション手順 (標準フローチャート※1)







アクティベーション手順	使用するアイテム					備考
	Activation PC 	GUI PC 	外部メモリ 	Kairos Core 	情報	
機器及びソフトウェアの準備						
0. 機器及びソフトウェアの準備	✓	✓	✓	✓	Software License	
ユーザー登録 & GUI PC登録						
1. PASS KAIROS ユーザー登録	✓					
2. Kairos Creator アプリケーション ダウンロード	✓		✓			
3. Kairos Creatorのインストール・SystemID確認		✓	✓			
4. GUI PCのPASS登録	✓				PC名 (GUI PC)	PC名は自由設定(英数字、max16)
Kairos Creatorのセットアップ						
5. Kairos CreatorのPASS登録	✓				Software License	Kairos Creator ソフトウェア ライセンス
6. Kairos Creatorのアクティベーション	✓		✓		SystemID (GUI PC)	
7. Kairos Creator 登録証インストール		✓	✓			
Kairos Core登録						
8. Kairos CoreのSystemID、Serial No.確認		✓		✓		
9. Kairos CoreのPASS登録	✓				Serial No.(Kairos Core)	
Kairos Core オプションソフトウェアのセットアップ						
10. オプションソフトウェアのPASS登録	✓				Software License	Kairos Core オプション ソフトウェア ライセンス
11. オプションソフトウェアのアクティベーション	✓		✓		Serial No.(Kairos Core) SystemID (Kairos Core)	
12. オプションソフトウェア登録証インストール		✓	✓	✓		

アクティベーション手順	使用するアイテム				情報	備考
	Activation PC 	GUI PC 	外部メモリ 	Kairos Core 		
Touch Control Panelのセットアップ						
2. Touch Control Panel アプリ ダウンロード	✓		✓			
13. Touch Control Panelのインストール・SystemID確認		✓	✓			
14. GUI PCのPASS登録	✓				PC名 (GUI PC)	PC名は自由設定(英数字、max16)
Touch Control Panelのセットアップ						
15. Touch Control PanelのPASS登録	✓				Software License	Touch Control Panel ソフトウェア ライセンス
16. Touch Control Panel のアクティベーション	✓		✓		SystemID (GUI PC)	
17. Touch Control Panel 登録証インストール		✓	✓			


Kairos Creator のアクティベーション手順と同様の作業が必要になります。
Kairos Creator と同一のPC にアクティベーションすることも可能です。


準備する機器及びソフトウェア

- ①PASSからKairosCreatorをダウンロード、GUI PCにインストール 
- ②機器及びソフトウェアライセンスをPASSに登録 
- ③機器、ソフトウェアライセンスをセットでアクティベーションを実行
アクティベーション結果を登録証ファイルとして出力 
- ④登録証ファイルを機器にインストールしてソフトウェアを有効化 

Software License

- 《 Kairos Creator 》
AT-SFC10 : GUI SW Client License
- 《 Kairos Touch Control Panel 》
AT-SFTC10 : GUI License (GUI Software for Windows)
- 《 Kairos Core Option Software 》
AT-SF001 : 4K AT-SFE01 : ROSS Overdrive Connection
AT-SF002 : I/O AT-SFE02 : KST Connection
AT-SF003 : Canvas AT-SFE03 : NMOS

②ソフトウェアライセンス登録 



1. PASS KAIROS ユーザー登録


使用するアイテム



Activation PC

1) PASS KAIROSサイトへアクセスする。
https://panasonic.biz/sav/kairos_j/

2) 「JAPANESE」リンクで言語設定を行った後、
 「新規登録」ボタンを押す。



3) メールアドレスとパスワードを入力し、「次へ」ボタンを押す。



4) お客様情報の入力と、PASS会員規約確認を行い、
 「登録する」ボタンを押す。



5) 登録内容を確認し、「登録する」ボタンを押す。
 PASSシステムから自動でログアウトします。

6) 登録確認のメールを受け取る。
 メールに記載のリンクにアクセスし、ユーザー登録完了。

使用するアイテム



Activation PC



USB memory

- 1) PASS KAIROSにログインする。(ID, password)
- 2) サイドバーの「ソフトダウンロード」リンクを押す。



- 3) Kairos Creatorなど アプリケーションソフトウェアをActivation PCに保存する。
(ダウンロードフォルダ等)
- 4) アプリケーションソフトウェアを、USB memoryにコピーする。
(xxx-setup.exe)

3. Kairos Creatorのインストール・System ID確認

使用するアイテム



GUI PC




USB memory


xxxx_setup.exe

1) GUI PCを起動し、Kairos Creatorのインストーラーでアプリケーションをインストールする。
(kairos-creator-xxxx-setup.exe)

2) Kairos Creatorを起動する。



3) 起動後表示される“About” ウィンドウで、System-Idの英数字部をダブルクリックして文字反転させた後、マウス右クリックでCOPY選択し、GUI PCのSystem IDを取得する。(memo)



GUI PCの
System ID
(memo)

取得したSystemID(半角英数16文字)は、『5. Kairos Creatorのアクティベーション』で使用するので、電子ファイルに保存しておいてください。

4) Kairos Creatorを終了する。


5. Kairos CreatorのPASS登録

使用するアイテム




Activation PC


- 1) PASS KAIROSにログインする。(ID, password)
- 2) サイドバーの「ライセンス情報追加・変更」リンクを押す。



- 4) 確認画面で「OK」を押して、当該オプションソフトウェアのライセンス登録が完了。



- 3) 「ライセンス情報追加・変更」画面で、ライセンス情報を入力、「追加」ボタンを押す。
(購入店、購入国、機種品番、キーコード、購入日、用途)



※機種品番ドロップダウンリストは、
"AT-SFC10" を選択

Software License

AT-SFC10
Kairos Creator


6. Kairos Creatorのアクティベーション (1/2)

使用するアイテム



Activation PC

※GUI PC/Kairos CreatorのPASS登録が完了していること


- 1) PASS KAIROSにログインする。(ID, password)
- 2) サイドバーの「製品状況確認」リンクを押す。
- 3) 「お客様の製品状況確認・機材—ソフトウェア紐付け」画面で、「検索する」ボタンを押して、登録済みの製品一覧を表示する。
"AT-SFC10"の親機材欄にある  ボタンを押す。



- 4) 「親機材設定」画面で、親機材のドロップダウンリストからPC名を選択し、「更新する」ボタンを押す。




Kairos Creatorのソフトウェアライセンス(AT-SFC10)を Kairos Creatorを実行するGUI PCに紐づけます。

- 5) 「お客様の製品状況確認・機材—ソフトウェア紐付け」画面で、「CREATOR」のSW紐付確認欄  ボタンを押す。



- 6) 「ライセンス紐付け」画面
GUI PCのSystemIDを入力し、「更新する」ボタンを押す。



SystemID: 英数16文字(固定長)

以降の手順7)手順8)にて、アクティベーションの実行及び登録証の発行を行った後は、手順4)及び手順6)で行った設定は変更できなくなります。
手順5)にて「ライセンス紐付け」画面を開き、再度、設定内容を確認するようにしてください。

- ライセンスとCREATORの紐づけが誤っている場合:
「ライセンス紐付け」画面にて、解除ボタンを押し、手順3)から設定をやり直してください。
- CREATORのSystemIDの値が誤っている場合:
「ライセンス紐付け」画面にて、SystemIDの値を編集してください。

使用するアイテム



Activation PC

[前ページからの続き](#)

- 7) 「お客様の製品状況確認・機材－ソフトウェア紐付け」画面で、
“CREATOR”の登録証欄  ボタンを押す。



アクティベーションの実行及び登録証の発行の待機状態となります。

- 8) 確認画面で「OK」ボタンを押し、
登録証ファイルをActivation PCIに保存する。
(ダウンロードフォルダ等)



- 9) 登録証ファイルを、USB memoryにコピーする。
(Creator_XXXX_Certification.LST)

xxxx：手順6) で登録したSystemIDが記述されています。
この認証証はxxxxのSystemIDを持つCREATORにのみインストールできます。



USB memory

使用するアイテム




GUI PC




USB memory

Creator_xxxx_
Certification.LST


- 1) Kairos Creatorを起動し、Aboutウィンドウの「Select」を選択する。




- 2) ステップ6で取得した登録証ファイル「Creator_xxxx_Certification.LST」を選択する。



- 3) 「Install」を実行する。



- 4) Kairos Creatorが立ち上がり、登録証インストール完了。



8. Kairos CoreのSystem ID、Serial No.確認

使用するアイテム

GUI PC

Kairos Creator
(GUIソフトウェア)



LAN cable




Kairos Core
AT-KC100


1) KAIROSを起動する。(KAIROS USER MANUAL参照)

2) GUIアプリ Kairos Creator のAbout画面を開く。

Help ⇒ About...



3) Connected Sever側の System-id英数字部をダブルクリックして文字反転させた後、マウス右クリックでCOPY選択し、Kairos CoreのSystem ID を取得する。(memo)



4) Kairos Core本体ラベルのSerial No.を取得する。(memo)



Kairos Coreの
Serial No.
(memo)



Kairos Coreの
System ID
(memo)


9. Kairos CoreのPASS登録

使用するアイテム



Activation PC

- 1) PASS KAIROSにログインする。(ID, password)
- 2) サイドバーの「製品情報追加・変更」リンクを押す。



- 4) 確認画面で「OK」を押して終了。
機材一覧に、AT-KC100が追加される。



- 3) 「製品情報追加・変更」画面で、製品情報を入力し、登録する。
(購入店、購入国、機種品番、製造番号、購入日、用途)



※機種品番は
"AT-KC100"を選択




10. オプションソフトウェアのPASS登録

使用するアイテム




Activation PC

- 1) PASS KAIROSにログインする。(ID, password)
- 2) サイドバーの「ライセンス情報追加・変更」リンクを押す。



- 3) 「ライセンス情報追加・変更」画面で、ライセンス情報を入力、「追加」ボタンを押す。(購入店、購入国、機種品番、キーコード、購入日、用途)



※機種品番ドロップダウンリストは、
“AT-SFxxx”
または
“AT-SFExx” を選択

- 4) 確認画面で「OK」を押して、当該オプションソフトウェアのライセンス登録が完了。



- 5) 複数のオプションソフトウェアを購入した場合、『3) ライセンス情報の入力』及び『4) 登録』を繰り返す。



Software License

AT-SFxxx
AT-SFExx

11. オプションソフトウェアのアクティベーション (1/3)

使用するアイテム



Activation PC



USB memory


※ Kairos Core/オプションソフトウェアのPASS登録が完了していること

1) PASS KAIROSにログインする。(ID, password)

2) サイドバーの「製品状況確認」リンクを押す。

3) 「お客様の製品状況確認・機材—ソフトウェア紐付け」画面で、「検索する」ボタンを押して、登録済みの製品一覧を表示する。




4) オプションソフトウェアの親機材欄  ボタンを押す。



5) 機材設定画面 親機材のドロップダウンリストから、対象Kairos CoreのSerial No. を選択する。




6) 「更新する」ボタンを押し、確認画面の「OK」ボタンを押す。

7) オプションソフトウェアが複数ある場合、親機材欄の  ボタンを押して、親機材選択を繰り返す。



親機材設定完了

 Kairos Coreの System ID (memo)

 Kairos Coreの Serial No. (memo)

[次ページに続く](#)

11. オプションソフトウェアのアクティベーション (2/3)

使用するアイテム



Activation PC



USB memory

[前ページからの続き](#)

8) オプションソフトウェアの親機材選択終了後、
"AT-KC100"のSW紐付確認欄 ボタンを押す。



9) 「ライセンス紐付け画面」で、
Kairos CoreのSystem IDを入力する。



SystemID: 英数16文字(固定長)

10) 「更新する」ボタンを押し、確認画面の「OK」ボタンを押す。

以降の手順11)手順12)にて、アクティベーションの実行及び登録証の発行を行った後は、手順5)及び手順9)で行った設定は変更できなくなります。

手順8)にて「ライセンス紐付け」画面を開き、再度、設定内容を確認するようにしてください。

- ・ライセンスとKairos Core (AT-KC100)の紐づけが誤っている場合:
「ライセンス紐付け」画面にて、解除ボタンを押し、手順4)から設定をやり直してください。
- ・Kairos Core (AT-KC100)のSystemIDの値が誤っている場合:
「ライセンス紐付け」画面にて、SystemIDの値を編集してください。

11) 「お客様の製品状況確認・機材-ソフトウェア紐付け」画面で、
"AT-KC100"の登録証欄 ボタンを押す。



アクティベーションの実行及び登録証の発行の待機状態となります。

[次ページに続く](#)

Kairos Coreの
System ID
(memo)

Kairos Coreの
Serial No.
(memo)

11. オプションソフトウェアのアクティベーション (3/3)

使用するアイテム



Activation PC



USB memory

[前ページからの続き](#)

- 12) 確認画面で「OK」ボタンを押し、登録証ファイルをActivation PCに保存する。(ダウンロードフォルダ等)



- 13) 登録証ファイルを、USB memoryにコピーする。
(AT-KC100_xxxx_Certification.LST)

xxxx: 手順9) で登録したSystemIDが記述されています。
この登録証はxxxxのSystemIDを持つKairos Coreにのみインストールできます。

登録証の作成後、未購入であったオプションを追加する事が可能です。
ステップ『9. オプションソフトウェアのPASS登録』から行って下さい。

 Kairos Coreの
System ID
(memo)

 Kairos Coreの
Serial No.
(memo)

12. Kairos Creatorへのオプションソフトウェア登録証インストール (1/2)^{20/28}

使用するアイテム




GUI PC




USB memory

AT-KC100_XXXX_Certification.LST


- 1) GUIアプリ Kairos Creatorを起動する。
- 2) Help -> install License




- 3) "Select License"をクリックし、"License File"画面を表示する。




- 4) 登録証ファイルを選択し、"Open" をクリックする。
(AT-KC100_XXXX_Certification.LST)



- 5) "Install License" をクリックする。



- 6) "License option upload completed."の表示ができれば登録完了。
インストールしたライセンスオプションが表示されます。



[次ページに続く](#)

12. Kairos Creatorへのオプションソフトウェア登録証インストール (2/2)^{21/28}

使用するアイテム



GUI PC




USB memory

AT-KC100_xxxx_
Certification.LST

[前ページからの続き](#)

- 7) ライセンスオプションインストール後は、Kairos Creatorにて
すぐに、“Settings > export environment file…”を実行し、
環境ファイル (.env) を保存してください。



Touch Control Panel アクティベーション手順

Kairos Creator のアクティベーション手順と同様の作業が必要になります。
Kairos Creator と同一のPC にアクティベーションすることも可能です。

13. Touch Control Panel のインストール・System ID確認

使用するアイテム



GUI PC



USB memory

xxxx-setup.exe

1) GUI PCを起動し、Touch Control Panelのインストーラーでアプリケーションをインストールする。
(kairos-touch-control-xxxx-win64-setup.exe)

2) Touch Control Panelを起動する。



3) 起動後表示される“About” ウィンドウで、System-Idの英数字部をダブルクリックして文字反転させた後、マウス右クリックでCOPY選択し、GUI PCのSystem IDを取得する。(memo)



GUI PCの
System ID
(memo)

取得したSystemID(半角英数16文字)は、『5. Touch Control Panelのアクティベーション』で使用するので、電子ファイルに保存しておいてください。

4) Kairos Touch Control Panel を終了する。

14. GUI PCのPASS登録

使用するアイテム




Activation PC

1) PASS KAIROSにログインする。(ID, password)

2) サイドバーの「Hardware」ボタンを押す。




3) 購入国/地域を選択する



サイドバーの「Software license」ボタン又は、5)の「製品情報登録確認」画面の「続けて...」を入力するボタンを使用すると、他の製品やライセンスも登録する事が可能です。しかし、ここではGUI PCのみの登録としています。他の製品やライセンスは次ページ以降で説明する「製品情報追加・変更」「ライセンス情報追加・変更」画面で行います。

4) 「製品情報登録」画面で、製品情報を入力し、登録する。
(購入店、機種品番、PC名、購入日、用途)



機種品番は「TOUCH」を選択、PC名(英数字max16文字)は任意のGUI PC名称を登録する。

他のユーザーを含め、既に登録されているPC名は使用できません。重複している場合はエラーメッセージが表示されますので、PC名を変更してください。



5) 「製品情報登録確認」画面で、「登録を完了する」ボタンを押す。



6) PASSから自動でログアウト。登録完了のお知らせメールを受け取る。

15. Touch Control Panelの PASS登録

使用するアイテム




Activation PC

- 1) PASS KAIROSにログインする。(ID, password)
- 2) サイドバーの「ライセンス情報追加・変更」リンクを押す。



- 3) 「ライセンス情報追加・変更」画面で、
ライセンス情報を入力、「追加」ボタンを押す。
(購入店、購入国、機種品番、キーコード、購入日、用途)



※機種品番ドロップダウンリストは、
"AT-SFTC10" を選択

- 4) 確認画面で「OK」を押して、
当該オプションソフトウェアのライセンス登録が完了。



登録完了

Software License

AT-SFTC10

Kairos Touch Control Panel

16. Touch Control Panelのアクティベーション (1/2)


使用するアイテム



Activation PC


GUI PCの
System ID
(memo)

※GUI PC/Kairos Touch Control Panel のPASS登録が完了していること


- 1) PASS KAIROSにログインする。(ID, password)
- 2) サイドバーの「製品状況確認」リンクを押す。
- 3) 「お客様の製品状況確認・機材—ソフトウェア紐付け」画面で、「検索する」ボタンを押して、登録済みの製品一覧を表示する。
"AT-SFTC10"の親機材欄にある  ボタンを押す。



- 4) 「親機材設定」画面で、親機材のドロップダウンリストからPC名を選択し、「更新する」ボタンを押す。




**Touch Control Panel のソフトウェアライセンス(AT-SFTC10)を
Touch Control Panelを実行するGUI PCに紐づけます。**

- 5) 「お客様の製品状況確認・機材—ソフトウェア紐付け」画面で、「TOUCH」のSW紐付確認欄  ボタンを押す。



- 6) 「ライセンス紐付け」画面
GUI PCのSystemIDを入力し、「更新する」ボタンを押す。



SystemID: 英数16文字(固定長)

以降の手順7)手順8)にて、アクティベーションの実行及び登録証の発行を行った後は、手順4)及び手順6)で行った設定は変更できなくなります。
手順5)にて「ライセンス紐付け」画面を開き、再度、設定内容を確認するようにしてください。


- ・ライセンスとTouch Control Panelの紐づけが誤っている場合：
「ライセンス紐付け」画面にて、解除ボタンを押し、手順3)から設定をやり直してください。
- ・Touch Control PanelのSystemIDの値が誤っている場合：
「ライセンス紐付け」画面にて、SystemIDの値を編集してください。

使用するアイテム



Activation PC

前ページからの続き

- 7) 「お客様の製品状況確認・機材－ソフトウェア紐付け」画面で、
“TOUCH”の登録証欄  ボタンを押す。



アクティベーションの実行及び登録証の発行の待機状態となります。

- 8) 確認画面で「OK」ボタンを押し、
登録証ファイルをActivation PCに保存する。
(ダウンロードフォルダ等)



- 9) 登録証ファイルを、USB memoryにコピーする。
(Touch_xxxx_Certification.LST)

xxxx：手順6) で登録したSystemIDが記述されています。
この認証証はxxxxのSystemIDを持つTouch Control Panelにのみインストール
できます。



USB memory

使用するアイテム



GUI PC




USB memory

Touch_xxxx_
Certification.LST


- 1) Touch Control Panelを起動し、Aboutウィンドウの「Select」を選択する。



- 3) 「Install」を実行する。



- 2) ステップ6で取得した登録証ファイル「Touch_xxxx_Certification.LST」を選択する。



- 4) Touch Control Panel が立ち上がり、登録証インストール完了。

