

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2015年7月現在のものです。

## 電力増幅ユニット WU-PK206、WU-PK212

### ■ 概要

本機は壁掛形非常用放送設備 WK-EK110A、WK-EK115A、WK-EK120A 専用の D 級増幅方式（デジタルアンプ）を採用した電力増幅ユニットです。

### ■ 仕様

製品品番	WU-PK206	WU-PK212
電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz、DC24 V(ニッケル・カドミウム蓄電池)	
使用蓄電池	NCB-165A	NCB-350
消費電力*	70 W	92 W
定格消費電力	145 W	285 W
音声警報時 DC 消費電力	90 W(平均値)	126 W(平均値)
入力	0 dBV 100 k $\Omega$	
定格出力	60 W	120 W
周波数特性 1 kHz 基準	50 Hz	-3 dB $\pm$ 3 dB
	15 kHz	-3 dB $\pm$ 3 dB
	公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)「Hi 型増幅器の性能」規定に適合 周波数 100 Hz~10 kHz において $\pm$ 6 dB 以内	
ひずみ率	1%以下	
S/N	80 dB 以上	
負荷インピーダンス(平衡)	167 $\Omega$	83 $\Omega$
寸法	幅 396 mm 高さ 149 mm 奥行き 100 mm(突起部除く)	
質量	約 4.0 kg	約 4.7 kg
仕上げ	亜鉛メッキ処理鋼板	
冷却方式	自然空冷	
異常状態表示	アンプ異常、システム異常	

※：この表示は電気用品安全法の技術基準に基づくものです。

### ■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1式
蓄電池ヒューズ	1個	定格ラベル	1枚
WU-PK206 : 10 A		コードクランプ	1本
WU-PK212 : 15 A			

■ 外觀図 单位 (mm)

