

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2016年9月現在のものです。

## 16ch 入出力 Dante カード WR-PC001

### ■概要

本機は、オーディオミキサーWR-DX400、WR-DX100、パワーアンプ WP-DN360、WP-DN700（すべて別売品）用の16ch入出力 Dante™カードです。オーディオミキサーおよびパワーアンプの拡張スロットに装着することにより、Ethernetを用いたオーディオネットワーク伝送に対応した音声入出力を拡張します。

### ■仕様

電源	DC +5V
チャンネル数	16入力、16出力
入出力コネクタ	RJ45×2（Primary / Secondary）
伝送方式	Dante
使用温度範囲	0℃～45℃
外形寸法	幅 125.4 mm 高さ 37.5 mm 奥行き 163 mm
質量	約150 g
仕上げ	黒色塗装（マンセルN1近似色）

### ■付属品

取扱説明書…………… 1冊 保証書…………… 1式

### ■外観寸法図（単位：mm）

