

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2020年11月現在のものです。

32ch 入出力 Dante カード WR-PC002

■概要

本機は、オーディオミキサーWR-DX350、オーディオインターフェースユニット WR-SB350（ともに別売品）用の32ch 入出力 Dante カードです。オーディオミキサーまたはオーディオインターフェースユニットのカードスロットに装着することにより、Ethernet を用いたオーディオネットワーク伝送に対応した音声入出力を拡張します。

■仕様

電源	DC +5V
チャンネル数	32入力、32出力
入出力コネクタ	RJ45×2（Primary / Secondary）
伝送方式	Dante
使用温度範囲	0℃～45℃
外形寸法	幅106.4 mm 高さ33.7 mm 奥行き114.5 mm
質量	約105 g
仕上げ	黒色塗装（マンセルN1近似色）

ケーブル仕様

オーディオミキサー、オーディオインターフェースユニットに接続するケーブル（市販品）は以下の仕様のケーブルをご使用ください。カテゴリ5e、カテゴリ6、カテゴリ7以上のLANケーブル

■商標および登録商標について

- Audinate®、Audinate のロゴ及び Dante®は、Audinate Pty Ltd の登録商標です。

■付属品

取扱説明書…………… 1冊 保証書…………… 1式
取付用ねじ（M3）…………… 2本 ライセンスちらし…………… 1枚

■外観寸法図（単位：mm）

