



単位: mm

● 部品表

No.	部品名	員数	材質
①	本体ケース	1	アルミダイキャスト
②	底面	1	アルミダイキャスト
③	取付金具	1	アルミダイキャスト
④	F型接栓座(C15型)	3	黄銅

● 仕様 Specifications

項目 Item	品番 Model No. TZ-BS772D		
分配数 Number of Distribution	2		
周波数帯域 Frequency Band	FM-VHF	UHF	BS-IF
分配損失 (dB以下) Distribution Loss (dB max.)	4.0	4.5	5.0
端子間結合損失 (dB以上) Terminal-to-Terminal Loss (dB min.)	25	20	18
インピーダンス(Ω) Impedance	入力 Input	75	
	出力 Output	75×2	
電圧定在波比(以下) V.S.W.R. (max.)	1.5	1.8	2.0
電流通過端子 (DC15V) Current Passing Terminal	入力～出力1端子間 Between Input and Output Terminals		

				整理図番 Arrangement Fig. No.	BS-D2003
				品名 Model	BS屋外用2分配器
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No.	TZ-BS772D
				図番 Fig. No.	