

●ワンタッチ同軸プラグ


単位：mm

●部品表

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	称	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL
⑥	銘板		1	アルミ板
⑤	75Ω出力端子		1	黄銅板・合成樹脂
④	同軸サドル		2	黄銅板
③	75Ω入力端子		1	黄銅板・合成樹脂
②	75ΩTV端子		1	黄銅・合成樹脂
①	ケース		1	鋼板

●仕様 Specifications

品番 Model No.		(BS-7F-7)		
項目 Item	用途 Use	中継用 For Junction		
周波数帯域 Frequency Band		FM-VHF	UHF	BS-IF
挿入損失(dB以下) Insertion Loss(dB max.)		1.3	1.8	2.0
分岐損失(dB以下) Tap Loss(dB max.)		11	12	13
逆結合損失(dB以上) Return Loss(dB min.)		25	20	18
端子間結合損失(dB以上) Terminal-to-Terminal Loss(min.)		—	—	—
インピーダンス(Ω) Impedance	入力 Input	75		
	出力 Output	75		
	分岐 Branch	—		
	TV端子 TVTerminal	75		
電圧定在波比(以下) V.S.W.R.(max.)		1.6	1.6	1.8

 優良住宅部品 設計 Plan 製図 Drawing 検印 Stamp 承認 Approve	整理図番 Arrangement Fig.No.	BS-	
	品名 Model	BS直列ユニット(中継用) BS Series Unit(For Junction)	
	品番 Model No.	TZ-B57CK (BS-7F-7)	
	図番 Fig. No.		