

●ワンタッチ同軸プラグ


単位: mm

●仕様 Specifications

項目 Item	品番 Model No.	(BS-7F-R)		
用途 Use		端末用 For Terminal		
周波数帯域 Frequency Band		FM-VHF	UHF	BS-IF
挿入損失 (dB以下) Insertion Loss (dB max.)		---	---	---
分岐損失 (dB以下) Tap Loss (dB max.)		8.5	9	10
逆結合損失 (dB以上) Return Loss (dB min.)		—	—	—
端子間結合損失 (dB以上) Terminal-to-Terminal Loss (min.)		—	—	—
インピーダンス (Ω) Impedance	入力 Input	75		
	出力 Output	—		
	分岐 Branch TV 端子 TV Terminal	75		
電圧定在波比 (以下) V.S.W.R. (max.)		1.6	1.6	1.8

●部品表

⑤	銘板	1	アルミ板
④	同軸サドル	1	黄銅板
③	75Ω入力端子	1	黄銅板・合成樹脂
②	75Ω TV 端子	1	黄銅・合成樹脂
①	ケース	1	鋼板
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL

 優良住宅部品	整理図番 Arrangement Fig.No.	BS-		
	品名 Model	BS直列ユニット(端末用) BS Series Unit (For Terminal)		
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No.
				TZ-BS7RK (BS-7F-R)
				図番 Fig. No.