

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2009年9月現在のものです。

ラジオチューナーユニット WA-TU61A

■概要

本機はハイパワーアンプ (WA-H30、WA-H60、WA-H120) 専用の組み込み式ラジオチューナーユニットです。

■仕様

| | |
|--------|--|
| 基本仕様 | |
| 電源 | DC24 V |
| 消費電流 | 約 120 mA (FM 受信時)、約 90 mA (AM 受信時) |
| 可変出力 | -12 dBV ~ -∞ dBV 不平衡 |
| アンテナ入力 | 75 Ω 不平衡 F型コネクター (FM,AM 各1) |
| 使用温度範囲 | 0 °C ~ +40 °C |
| 寸法 | 206 (W) × 45 (H) × 301 (D) mm (突起部を除く) |
| 質量 | 約 1.2 kg |
| 仕上げ | ABS樹脂 AVアイボリー色 (マンセル 7.9Y6.8/0.8 近似色) |
| 受信周波数 | FM : 76.0 MHz ~ 90.0 MHz (0.1 MHz 間隔) AM : 531 kHz ~ 1 629 kHz (9 kHz 間隔) |
| 実用感度 | FM : 15 dB μ V [20 dBf] 以下 AM : 34 dB μ V [39 dBf] 以下 |
| 選択度 | FM : 65 dB 以上 AM : 28 dB 以上 |

■付属品

取扱説明書1冊
 取付ねじ (M3×6)2
 保証書1式
 F型接栓プラグ2

■外観寸法図 (単位 : mm)

