

受光センサー用混合器 WX-LC10

■概要

本器は受光センサー（WX-LS100）を増設するために使用する電流（電源）通過型の混合器です。
本器により受光センサーを4台まで増設できます。

■仕様

センサー入力	4系統 75 Ω F型コネクター	（電源：入出力通過型）
センサー出力	1系統 75 Ω F型コネクター	（電源：入出力通過型）
通過周波数	1ch：2.30 MHz、2ch：2.80 MHz、 3ch：3.20 MHz、4ch：3.80 MHz	
通過損失	8 dB	
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C	
寸法	幅78 mm 高さ15.5 mm 奥行き24 mm（F型コネクター含まず）	
質量	約50 g	
仕上げ	ニッケル梨地めっき	

■付属品

取扱説明書1

■外観寸法図（単位：mm）

