

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2010年2月現在のものです。

## ACアダプター WZ-MC100A

### ■概要

●マルチリモコンマイク WR-MC100A 専用の AC アダプターです。

### ■仕様

電源	AC100 V - 240 V 50 Hz / 60 Hz (本機は、AC100V のコンセントに接続して使用して下さい)
定格入力	115 VA -165 VA
定格出力	DC24 V 2.5 A
寸法	幅 116 mm 高さ 31 mm 奥行き 50 mm (コード、プラグなどの突起部は含まず)
質量	約 290 g
仕上げ	黒色半つや樹脂 (マンセルN1 近似色)
出力プラグ	ストレート φ6.0 (JEITA RC5322 規格準拠) 付属変換コード使用
使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C

### ■付属品

取扱説明書	1冊	束線バンド	2本
保証書	1式	クランプベース	2個
電源コード(1830±50 mm)	1本		
変換コード(1000±50 mm DCプラグ変換用)	1本		

### ■使用上のお願い

- ・屋内で使用してください。
- ・落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。

### ■外観寸法図 (単位 : mm)

